



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ SML

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на светодиодные светильники ЭРА серии SML и предназначен для руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.



! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ



! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники ЭРА SML предназначены для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech. Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение. Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики SML приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	SML-2
Артикул	SML-20-WB-XXK-Y24
Цветовая температура, К	XX=40 - 4000 К, XX=65 - 6500К
Цвет корпуса	Y=W - белый, Y=B - черный
Напряжение питания (переменного тока), В	~180-265
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	~230
Частота сети, Гц	50-60
Номинальная мощность, Вт	24
Потребляемый ток, А	0,116
Световой поток, лм	2900
Коэффициент цветопередачи (Ra)	≥80
Тип кривой силы света	Д (косинусная), 150°
Коэффициент мощности (PF), cos φ	≥0,9
Коэффициент пульсации (IRF):	<1%
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации, °С	+1...+35 °С
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы, часов	30 000
Класс энергоэффективности	A
Материал	алюминий, пластик
Размеры ДхШхВ, мм	1185x50x55
Масса, г (не более)	600
Тип рассеивателя	матовый



ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И СПЕЦИФИКАЦИИ ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВНЕСТИ ТАКИЕ ЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАНЕЕ ИЛИ ПОЗДНЕЕ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Светодиодный светильник, шт.	1
Комплект для подвешного монтажа (до 100см), шт.	1
Комплект для накладного монтажа, шт.	1
Комплект для соединения светильников в линию, шт.	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Упаковка, комплект	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 
- ПМНИТЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

 - 4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
 - 4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений, в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.
 - 4.3. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.
 - 4.4. Монтаж и подключение изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.
 - 4.5. Монтаж или демонтаж изделия осуществлять только при отключенном электропитании.
 - 4.6. Изделие является неремонтопригодным.

5. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Подготовка изделия к работе:


Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и изоляции провода питания.

Монтаж:

Светильник может быть установлен как подвесным, так и накладным способом, а также соединять в линию, в т.ч. под различными углами.


Установка светильника накладным способом:

- 1. Установите скобы на монтажную поверхность на расстоянии ~300 мм от края светильника для достижения оптимального распределения веса.
- 2. Установите светильник в скобы.





Установка светильника на подвесы:

- 1. Проденьте трос в фиксатор и отрегулируйте необходимую длину.
- 2. Закрепите цанговый фиксатор в кронштейне, затянув его гайкой.
- 3. Установите Т-образный винт в паз на тыльной стороне светильника на расстоянии ~300мм от края светильника для достижения оптимального распределения веса.
- 4. Установите кронштейн на монтажную поверхность.





Соединение светильников в прямую линию:

- 1. Вставьте соединительную планку в паз на тыльной стороне светильника.
- 2. Состыкуйте светильники друг с другом и зафиксируйте планку винтами.



Соединение светильников под углом:

- 1. Вставьте соединительную планку в паз соединительного модуля (продается отдельно).
- 2. Снимите торцевую крышку светильника.
- 3. Вставьте соединительную планку в паз светильника.
- 4. Состыкуйте светильник и соединительный модуль, зафиксируйте планку винтами.



Для соединения светильников под прямым углом, Х-образным, Т-образным способом используйте аксессуары
Модуль соединительный светодиодный SML-AC-2:

Артикул			Цветовая температура	Цвет корпуса	Для соединения светильников
SML-AC-2-B-4K-04	квадрат		4000K	черный	SML-20-WB-40K-B24
SML-AC-2-B-6K-04			6500K		SML-20-WB-65K-B24
SML-AC-2-W-4K-04			4000K	белый	SML-20-WB-40K-W24
SML-AC-2-W-6K-04			6500K		SML-20-WB-65K-W24

Подключение:

Подключение светильника к сети переменного тока производится с помощью трехжильного сетевого провода (фаза, нейтраль и заземление) сечением не менее 0.75 мм. Жилы провода, подключенного к светильнику, необходимо подключить к соответствующим жилам сетевого провода.

Цвета жил: коричневый - фаза 230В (L); синий - нейтраль 230В (N); желто-зеленый - защитное заземление (PE)

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 45 °С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!	
	Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений

Таблица 2

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель	SML-2
Артикулы	см. таблицу 1
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника
Дата изготовления	Указана на упаковке

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 11.2. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:
 - наличия механических повреждений корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 11.3. Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ (ПАСПОРТ)

КТФ ЖЕЛІЛІК SML

Құрметті сатып алушы!

Сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз өнім тауар белгісімен, «ЭРА» және сенім біздің компанияның!

Бұл құжат қолданылады жарықдиодты шамдар ЭРА сериясы SML арналған басшылық, оларды қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату.



! ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ БҮЛ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БҰЙЫМ МЕН САҚТАҢЫЗ, ОНЫ АЯҒЫНА ДЕЙІН ПАЙДАЛАНУ



! ТҮРЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҚАУІПТІ ӘСЕРЛЕРДЕН

Бұйым құрамында қауіпті және адам денсаулығына зиянды заттар, олар бөлінуі мүмкін пайдалану барысында қызмет мерзімі ішінде жасалған бұйымдар ережелерін сақтағанда оны пайдалану.

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Жарықдиодты шамдар ЭРА SML арналған жалпы жарықтандыру кеңсе, сауда және қоғамдық кеңістіктер, сондай-ақ интерьерлерді, hi-tech стилінде. Жоғары деңгейі цветопередачи және төмен пульстің қамтамасыз етеді барынша қолайлы жарықтандыру. Аса кең мүмкіндіктері үшін жарық дизайн есебінен жарқырайтын треугольных және шаршы жалғағыш элементтер.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Техникалық сипаттамалары SML 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1

Модель:	SML-2
Артикулу	SML-20-WB-XXK-Y24
Түс температурасы, К	XX=40 - 4000 К, XX=65 - 6500K
Корпустың түсі	Y=W - ақ, Y=B - қара
Азыктануунун чыңалуусу (өзгерме ток), В	~180-265
Азыктануунун номиналдуу чыңалуусу (өзгерме ток), В	~230
Ток тармағынын жыштығы, Гц	50-60
Номиналды қуат, Вт	24
Ағымдағы тұтыну, А	0,116
Жарықтық ағым, Лм	2900
Түс берүү индексі (Ra), кем емес	≥80
Қуат шамының қисық түрі	Д (косинусная), 150°
Коэффициент мощности (PF), cos φ	≥0,9
Лүпілдеу коэффициенті (IRF):	<1%
Климаттық орындау	УХЛ4
Жұмыс температурасы, °С	+1...+35 °С
Айлана-көйрөнүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээлі	IP40
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Қызмет өтөө мөөнөтү, саат	30 000
Энергия тиімділігі класы	A
Материалы	алюминий, пластик
Көлөмү, мм	1185x50x55
Массасы (шамчырак жана азыктандыруу булагы), г	600
Шашыратқыш:	Қуңғырт.



ӨНДІРУШІ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУСІЗ ЖӘНЕ ӘЛДЕБІР МІНДЕТТЕМЕЛЕРСІЗ ШЫҒАРЫЛАТЫН БҰЙЫМДАРДЫҢ КОНСТРУКЦИЯСЫНА ЖӘНЕ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ, СОНДАЙ-АҚ БҰРЫН НЕМЕСЕ КЕЙІН ЖАСАЛҒАН БҰЙЫМДАРҒА ОСЫНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ.

3. ЖИЙНТЫҒЫ

Жеткізу комплектілігі 2-кестесінде көрсетілді.

Кесте 2

Атауы	Саны
Жарық диодты шам, дана	1
Жиынтық үшін аспалы монтаждау (100см дейін), дана	1
Жиынтық үшін саптама құрастыру, дана	1
Жиынтыққа қосу үшін шамдарды сызығына, дана	1
пайдалану бойынша Басшылық (Паспорты), дана	1
Орам, жинақ	1

4. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ



ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУІ 230 АДАМ ӨМІРІ ҮШІН ӨТЕ ҚАУІПТІ!

1. Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін ешқашан тигізбеңіз бұйым жылытқыштары және опускайте оны суға.
2. Бұйым пайдалану үшін мақұлданған тек ұй-жайлардың ішінде, осы орталарда жарылыс қаупі жоқ емес, бар токопроводящей шаң және химиялық белсенді заттар.
3. пайдалануға Тыйым салынады бұйымдар зақымдалған изоляциясы бар сымдар мен тоқ өткізгіш бөліктері.
4. Монтаждау және қосу бұйымдар жүргізуі тиіс білікті маман тиісті тобының электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат беру талаптарын сақтай отырып, нормативтік-техникалық құжаттама.
5. Құрастыру немесе бөлшектеу бұйымдар ғана жүзеге асыруға ажыратылған кезде.
6. Бұйым болып табылады неремонтопригодным.

5. ДАЙЫНДАУ, ҚОСУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ БҰЙЫМДАРЫ

Дайындау бұйымның жұмыс:



Распакуйте шам және жоқ екеніне көз жеткізіңіз корпусының бұзылуы, рассеивателя мен оқшаулау сымдар тамақтану.

Монтаждау:

Светильник белгіленуі мүмкін сияқты аспалы, сондай-ақ ілеспе әдісімен, сондай-ақ қосу сызығына, оның ішінде түрлі бұрыштары.





Орнату шамның тәсілімен тауар құжаттамасы:

1. Орнатыңыз степлерге арналған монтажную беті қашықтықта ~300 мм шетінен шамның қол жеткізу үшін оңтайлы салмағын бөлу.
2. Орнатыңыз шамды қапсырма шегелер.





Орнату шамның арналған подвесы:

1. Проденьте трос в фиксатор және реттеңіз қажетті ұзындығы.
2. Қауіпсіз цанговый фиксатор в кронштейне, затянув оның гайкой.
3. Орнатыңыз Т-тәрізді бұранда да паз-ға сыртқы жағында шамды қашықтықта ~300мм шетінен шамның қол жеткізу үшін оңтайлы салмағын бөлу.
4. Орнатыңыз кронштейн арналған монтажную беті.





Біріктіру шырақтарды тікелей желі:

1. Салыңыз соединительную планканы паз-ға сыртқы жағында шам.
2. Состыкуйте шамдар бір-бірімен және зафиксируйте планкасын бұрандалармен.



Угловое біріктіру:

1. Байланыс жолағын қосылым модулінің ойығына салыңыз (бөлек сатылады).
2. Шамның соңғы қақпағын алыңыз.
3. Байланыстыру жолағын шамның ойығына салыңыз.
4. Шам мен қосылатын модульді қосыңыз, жолақты бұрандалармен бекітіңіз.



X-тәрізді, T-тәрізді шамдарды тік бұрышпен қосу үшін SML-AC-2 қосу модулінің жарықдиодты керек-жарақтарын пайдаланыңыз.

Қосу:

Қосу шамның айналымы тоғының көмегімен жүргізіледі трехжильного желілік сымдар (фаза, бейтарабы қосылған жерге тұйықтау және) қимасы 0.75 мм. Желі сымдар жалғанған светильнику қосу керек тиісті жилам желілік сымдар.

Түсті өмір сүрген: қоңыр – фаза 220В (L); көк - бейтарабы қосылған 220В (N); сары-жасыл – қорғаныш жерге тұйықтау (PE).

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау және сақтау бұйымдар жүргізілуі тиіс дайындаушының қаптамасында қоршаған ортаның температурасы минус 50-ден плюс 45 °C сақтық шараларын сақтай отырып, механикалық бүлінуден және атмосфералық жауын-шашыннан. Сақтауға тыйым салынады шам, көшеде және үй-жайларда ылғалдылығы жоғары.

7. ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Қойылатын арнайы талаптар іске асыру анықталған жоқ.

8. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйым қажет кәдеге жаратуға заңнамасының талаптарына сәйкес аумағында іске асыру.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЖОЮМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРДЫ БҰЙЫМДАР, ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС АЖЫРАТЫЛҒАН КЕЗДЕ ТАМАҚТАНУ ЖЕЛІСІНДЕ!

Кесте 3

Шам жұмыс істемейді	бар - жоғын тексеріңіз желілік қоректену кернеуі 230В - көз тұтастығын барлық сымдар және олардың оқшаулау - көз тұтастығын барлық қосылыстар
---------------------	---

Егер бұл әдістер Сізге көмектесті, ақауды жою үшін көмек сұрап хабарласыңыз білікті мамандарға.

10. ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім туралы ақпарат 3-кестеде келтірілген.

Бұйымның атауы:	Жарықдиодты шам тұрмыстық қолдануға арналмаған
Модель:	SML-2
Артикулу:	1 кестені қараңыз
Бұйымның түрі	Жарықдиодты шам
Тауар белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекенжайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Бао- личэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Тұтынушылармен жұмыс жасау жөнін- дегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	Бұйым мына талаптарға сәйкес келеді КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» КО ТР 037/2016 «Электротехника мен радиоэлектроникада қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»
Жасалған күні	бұйымның сыртына жазылған
өндірілген Күні	қаптамада Көрсетілген

11. 11. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 11.1. Кепілдік пайдалану мерзімі өткен күннен бастап 36 айды құрайды, сату шарттарын сақтау кезінде пайдаланудың жазылған осы нұсқаулықта.
- 11.2. Өнім емес кепілдік қызмет көрсету, егер:
- болуы механикалық зақымданудан корпусы;
 - пайдалану шарттары бұзылу жазылған осы нұсқаулықта.
- 11.3. Ауыстыру, істен шыққан электротехникалық өнімдерді жүзеге асырылады нүктесінде сату болған кезде кассалық чек және дұрыс толтырылған кепілдік талоны:

Модель бұйымның	Орын сату	Күні, сату	дүкеннің мөрі мен сатушы- ның қолы.....





ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ SML

Урматтуу сатып алуучу!

Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен «ЭРА» жана ишенимди биздин компаниянын!

Бул документ жайылтылат жарык диоддуу шам ЭРА серия SML үчүн арналган жана жетекчилик боюнча аларды туташтыруу, пайдалануу, ташуу, сактоо жана утилдештирүү.



! КӨНҮЛ КОЮУП ОКУП ЧЫГЫҢЫЗ БУЛ ЖЕТЕКЧИЛИГИ АЛДЫНДА ПАЙДАЛАНУУ БУЮМДАРЫ ЖАНА СОХРАНИТЕ АНЫ АЯГЫНА ЧЕЙИН ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО



! МААЛЫМАТ ТҮРЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ КОРКУНУЧТУУ ТААСИРЛЕРДЕН

Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

Жарык диоддуу шам ЭРА SML үчүн арналган жалпы жарык офистерде орнотулган, соода жана коомдук жайлардын, ошондой эле интерьеров нарын стилде hi-tech. Жогорку деңгээли цветопередачи жана төмөн пульсации камсыз кылат максималдуу комфортное жарык. Широкайшие үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жарык дизайн эсебинен светящихся треугольных жана чарчы кошулган элементтердин.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Техникалык мүнөздөмөлөрү SML 1-таблицада келтирилген.

- Таблица 1

Моделі:	SML-2
Артикулу	SML-20-WB-XXK-Y24
Түстілік температура, К	XX=40 - 4000 К, XX=65 - 6500K
Корпусдун өңү	Y=W - ак, Y=B - кара
Куат беру кернеуі (ауыспалы ток), В	~180-265
Теңгерімді куат беру кернеуі (ауыспалы ток), В	~230
Желінің жиілігі, Гц	50-60
Тұтынылатын куаты, Вт	24
Учурдагы керектөө, А	0,116
Жарық ағыны, Лм	2900
Түсті беру индексі (Ra), кем емес	≥80
Күч жарыктын ийри түрү	Д (косинусная), 150°
Кубат фактору (PF), cos φ	≥0,9
Согуучулук коэффициенті (IRF):	<1%
Климаттык аткаруу	УХЛ4
Иштөө температурасы, °С	+1...+35 °С
Қоршаған ортадан келетін әсерден қорғану дәрежесі	IP40
Электр шоктон қоргоо классы	I
Қызмет ету мерзімі, сағ	30 000
Энергия эффективдүүлүгү классы	A
Жасалған материалы:	алюминий, пластик
Өлчөмдөрү, мм	1185x50x55
Салмағы (шамдал және куат беру көзі), г	600
Жарыкты таратма:	Тунук эмес



ӨНДҮРҮҮЧҮДӨ ЧЫГАРЫЛГАН БУЮМДАРДЫН КОНСТРУКЦИЯСЫНА ЖАНА СПЕЦИФИКАЦИЯСЫНА КААЛАГАН УБАКЫТТА АЛДЫН АЛА ЭСКЕРТҮҮСҮЗ ЖАНА УШУНДАЙ ЭЛЕ ӨЗГӨРҮҮЛӨРДҮ МУРУНКУ ЖЕ КИЙИНКИ ЧЫГАРЫЛГАН БУЮМДАРГА КИРГИЗҮҮ МИЛДЕТТЕНМЕСИЗ ӨЗГӨРҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗГЕНГЕ УКУГУ БАР.

3. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Комплектүүлүгү жеткирүү келтирилген 2-таблицада көрсөтүлгөн.

- Таблица 2

Аталышы	Саны
Светодиодный светильник, даана	1
Комплект үчүн подвесного монтаждоо (чейин 100см), даана	1
Комплект үчүн накладного монтаждоо, даана	1
Комплекти кошулуу үчүн чырактын ак жолго, даана	1
эксплуатациялоо боюнча Колдонмо (Паспорт), нуска	1
Таңгак, топтому	1

4. КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ



ЭСИҢЕРДЕ БОЛСУН! ПЕРЕМЕННОЕ ЧЫҘАЛУУ ТАРМАГЫН 230 АНЫН ӨМҮРҮҮЧҮН КОРКУНУЧТУУ!

- 4.1. Кетпеш кырсыкты эч качан подвергайте буюм таасирине атууну эмес опускайте аны сууга.
- 4.2. Буюм арналган пайдалануу үчүн гана ичиндеги жайларды, анын невзрывоопасных чейрелөргө эмес камтыган токопроводящей чандын жана химиялык активдүү заттар.
- 4.3. эксплуатациялоого Туюу салынат буюмдар менен бузулган соттолгонду коомдон бөлөк кармоо зымдарды жана токоведущих бөлүктөрүнүн.
- 4.4. Монтаждоо жана кошуу буюмдар жүргүзүүгө тийиш квалификациялуу адис менен тиешелүү тобу тарабынан электр коопсуздугу боюнча уруксаттын жана талаптарын сактоо менен ченемдик-техникалык документтер.
- 4.5. Монтаждоо же демонтаждоо буюмдар гана жүзөгө ашырууга караштуу отключенном электропитании.
- 4.6. Буюм болуп неремонтопригодным.

5. ДАЯРДОО, КОШУУ ЖАНА МОНТАЖДОО БУЮМДАР

Даярдоо буюмдары иштөөгө:

Распакуйте светильник жана убедитесь жок жабыркоо корпусун, рассеивателя жана изоляция менен жолугушту тамак-аш.



Монтаж:

Мененветильник да аныкталышы мүмкүн асма, ошондой эле каптама менен, ошондой эле соединять ак жолго, анын ичинде камакта ар кандай углами.

Орнотуу светильника каптама менен:

1. Установите скобы карата монтажную бети аралыкта ~300 мм четинен светильника жетишүү үчүн оптималдуу бөлүштүрүү салмагын.

2. Установите светильник нарың скобы.







Орнотуу светильника карата подвесы:

1. Проденьте трос жалал-фиксатор жана отрегулируйте зарыл узундугу.

2. Закрепите кантовый фиксатор нарың кронштейне, затянув анын гайкой.



3. Установите Т-образный винт жалал-паз карата тыльной тарапка светильника аралыкта ~300мм четинен светильника жетишүү үчүн оптималдуу бөлүштүрүү салмагын.

4. Установите кронштейн карата монтажную бети.





Бириктирүү чырактын түз байланышты:

1. Вставьте соединительную планку жалал-паз карата тыльной तरापка светильника.
2. Состыкуйте шам бири-бири менен жана зафиксируйте планку винтами.



Угловое бириктирүү:

1. Туташуу тилкесин туташтыруу модульнун оюгуна салыңыз (өзүнчө сатылат).
2. Лампанын акыркы капкагын алып салыңыз.
3. Туташтыргыч тилкени лампанын оюгуна киргизиңиз.
4. Лампаны жана туташтыргыч модульду туташтырыңыз, тилкени бурамалар менен бекитиңиз.



Лампаларды туура бурчта, Х формасында, Т формасында туташтыруу үчүн SML-AC-2 туташтыргыч модульнун LED аксессуарларын колдонуңуз.

Кошуу:

Кошуу светильника тармагына өзгөрмө токтун жардамы менен жүргүзүлөт трехжильного түйүндүк жолугушту (фаза, нейтраль жана жердештирүү) сечением кем эмес 0.75 мм. Тарамыш зым, подключенного карата светильнику зарыл подключить к тиешелүү жилам түйүндүк жатат.

Түстүү жылын жашады: коричневый – фаза 220В (L); көк - нейтрал 220В (N); ачык сары-жашыл – коргоочу жердештирүү (PE).

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Ташуу жана сактоого буюмдар жүргүзүлүшү керек таңагында даярдоочу айлана-чөйрөнүн температурасында жылдын минус 50 чейин плюс 45 °C сактык чараларын сактоо менен механикалык бузулуулардан жана таасир жаан-чачындын. Сактоого тыюу салынат светильника көчөдө жана жайларда жогорулатылган нымдуулугу.

7. ИШКЕ АШЫРУУ

Атайын талаптар ишке ашыруу белгиленген эмес.

8. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Буюм керек утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

9. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ



КӨҢҮЛ БУРГУЛА! БАРДЫК ИШТЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЧЕТТЕТҮҮ МҮМКҮН БОЛУУЧУ БУЗУЛУУЛАРДЫН БУЮМДАР, УЧУРДА ИШКЕ АШЫРЫЛЫШЫ КЕРЕК ОТКЛЮЧЕННОМ ТАМАКТАНУУГА ТАРМАГЫН!

- Таблица 3

Светильник иштебейт	- проверьте болушу тармактык чыңалуу тамак-аш 230В - убедитесь бүтүндүгүн бардык зымдарды жана аларды өзүнчө бөлүү - убедитесь бүтүндүгүн бардык бирикмелердин
---------------------	--

Эгерде бул ыкмалар Сизге эмес помогли жоюу үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялуу адистерге.

10. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Маалыматтар буюм жөнүндө 3-таблицада келтирилген.

- Таблица 4

Буюмдун аталышы:	Жарык-диоддуу шамчырактурмуш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SML-2
Артикулдары:	1 таблицаны караңыз
Буюмдун түрү	Жарык-диоддуу шамчырак
Товардык белги	ЭРА
Даярдоочу мамлекет	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Керектөөчүлөр менен иштөө боюнча кызмат	121467, Россия, Москва ш., а/к 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» ББ ТР 037/2016 «Электротехникада жана радиоэлектроникада кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө»
Даярдалган күнү	буюмдун сыртына жазылган
даярдоо Датасы	Көрсөтүлгөн таңгакта

11. 11. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

- 11.1. пайдалануунун Гарантиялык мөөнөтү түзөт 36 айдан сатуу, пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бул колдонмодо.
- 11.2. Продукция жатпайт гарантиялык тейлөө, эгерде:
- болгон механикалык жабыркатуулардын корпустар;
 - бузулган пайдалануунун шарттарын баяндалган бул колдонмодо.
- 11.3. Алмаштыруу вышедшей иштен электр-техникалык продукциянын жүзөгө ашырылат чекитинде сатуу болгон учурда, кассалык чек жана корректно толтурулган кепилдик талондун:

Модель буюмдар	Орду сатуу	Датасы жана сатуу	Штампы дүкөнүнүн жана колу сатуучунун





ՈՒՐԵՑՈՒՅՑ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ) LED DOWNLIGHT ԳԾԱՅԻՆ SML

Հարգելի գնորդ!

Շնորհակալություն ձեռք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը «ԴԱՐԱՇՐՏԱՆ» ու վստահությունը մեր ընկերության!

Այդ փաստաթուղթը տարածվում է led լամպեր ԴԱՐԱՇՐՏԱՆ շարք SML է եւ նախատեսված է դեկավատրության դրանց միացման, շահագործման, փոխադրման, պահպանման եւ վերամշակման.



! ՌԻՇԱԴԻՐ ՌԻՍԻՄԼԱՍԻՐԵ ԱՅՍ ՈՒՐԵՑՈՒՅՑԸ ԱՌԱՅ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԵՐ Ե ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԱՅՆ ՄԻՆՉԱՍԱՐԵԿԵՐՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ



! ՏԵՆԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՍԱԿԻ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԱՂԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքը չի պարունակում վտանգավոր մարդու առողջության համար վնասակար նյութեր, որոնք կարող են առանձնացվել ընթացքում շահագործման ժամկետի ընթացքում ծառայության իրեր, պահպանելով կանոնների շահագործման.

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Led լամպեր ԴԱՐԱՇՐՏԱՆ SML, որոնք նախատեսված են ընդհանուր լուսավորման գրասենյակային, առևտրային և հանրային տարածքների, ինչպես նաև interiors ոճով hi-tech-ը: Բարձր cri եւ ցածր ծածանք ապահովում է առավել հարմարավետ լուսավորություն. Широчайшее использование в помещениях с высокими требованиями к качеству света и максимальной яркостью.

2. ՏԵՆԵԿԱՏՎԱԼ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Տեխնիկական SML բերված են աղյուսակ 1-ում :

Աղյուսակ 1

Նմուշ	SML-2
Արտիկուլ	SML-20-WB-XXK-Y24
Գունային ջերմաստիճան, Կ	XX=40 - 4000 K, XX=65 - 6500K
Գործի գույնը	Y=W - սպիտակ, Y=B - Սեւ
Սնման լարում (փոխանման հոսանքից), Վ	~180-265
Անվանական սնման լարում (փոխանման հոսանքից), Վ	~230
Ցանցի հաճախականություն, Հց	50-60
Գնահատված հզորությունը, Վ	24
Ընթացիկ սպառումը, Ա	0,116
Լուսային հոսք, Լմ	2900
Գունահարորդման ինդեքս (Ra), ոչ պակաս	≥80
Հզորության լուսի տեսակը	Д (косинусная), 150°
Հզորության գործակից (PF), cos φ	≥0,9
Պոլսահայի գործոն (IRF)	<1%
Կլիմայական կատարում	УХЛ4
Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C	+1...+35 °C
Շրջակա միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանվածության աստիճանը	IP40
Էլեկտրական ցնցումների պաշտպանության դաս	I
Ծառայության ժամկետ, ժ	30 000
Էներգաարդյունավետության դաս	A
Նյութը	ալյումին, պլաստիկ
Հափերը, մմ	1185x50x55
Քաշ(ամպր և սնման աղբյուրը), գ	600
Լուսավորությունը	Փայլատ



***ԱՐՏԱԴՐՈՐԸ ԻՐԱՎՈՒՄԸ Է ՎԵՐԱՊԱՅՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ՓՈԳՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄՏՏԵԼ ԱՐՏԱԴՐՎՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌՈՒՄՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՒ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԻ ՄԵՑ, ԱՌԱՅ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑԱՆՈՒՐՈՒՄՍՄԱՆ ԱՒ ԱՌԱՅ ՈՐԱԷ ԴԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐ ՆՈՒՅՆԴԻՍԻ ՓՈԳՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՏՏԻՆ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԱՒ ԱՎԵԼԻ ՌԻՇ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԵՑ**

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность մատակարարման թերված է աղյուսակ 2-ում :

Աղյուսակ 2

Անվանումը	Միավորների քան
Led լամպ, հատ	1
Կոմպլեկտ կասեցվել մոնտաժման (մինչև 100cm թեփավոր իզական), հատ	1
Կոմպլեկտ накладного մոնտաժման, հատ	1
Կոմպլեկտ միացման հարմարանքներ-ին գիծ, հատ	1
Ուղեցույց (Անձնագիր). экз.	1
Տուփ փաթեթ	1

4. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՑՆԵՐ



ԴՅՇԵՆ! VARIABLE ԼԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ 230 ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է ԿՅԱՆՔԻ ՉԱՄԱՐ

1. Խոսափել ղոճախտ պատահարներից, երբեք չի բացահայտել ապրանքը ենթարկվում է կրակի ե օпускайте նրա ջուրը :
2. Իրը նախատեսված է օգտագործել միայն շինությունների ներսում, ի невязрыбоопасных միջավայրում, չի պարունակող токoпрово-
дящeй փղշու և քիմիական ակտիվ նյութերի.
3. Արգելվում է շահագործում ` վնասված մեկուսացված հաղորդալարերի և токoведущих մասերի.
- 4.4. Տեղադրում և միացում արտադրանք պետք է իրականացնել որակավորված մասնագետ համապատասխան խմբի
հանրութոժողականության ըստ էլեկտրաանվտանգության եւ պահանջների պահպանման նկատմամբ նորմատիվ-տեխնիկական
փաստաթղթերի.
- 4.5. Տեղադրում կամ ապամոնտաժումը իրեր իրականացնել միայն отключенном электропитании.
- 4.6. Իրը հանդիսանում է неремонтопригодным.



5. ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՄԻԱՑՈՒՄ և ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Պատրաստում ` մետաղե աշխատանքի:

Սոշիբ լամպ, եւ համազվեթ բացակայության վնաս կորուսի, рассе-
ивателя եւ մեկուսացման լարերը սննդի.

Մոնտաժում / տեղակայում:

Հետветильник կարող է սահմանվել որպես подвесным, այնպես
եւ накладным եղանակով, ինչպես նաև միացնել-ին գիծ, այդ թվում
տարբեր անկյուններից.







Տեղադրում lamp накладным եղանակով:

1. Տեղադրեթ staples է մոնտաժային մակերեսը հեռավորության վրա ~300 մմ-ից եզրին lamp հասնելու համար օպտիմալ բաշխման
բաշը.
2. Տեղադրեթ ճրագ է staples.

Տեղադրում lamp է подвесы:



1. Продените պարան է համախոհ և կարգավորել անհրաժեշտ երկարությամբ.
2. Ապահովել անгoвoй համախոհ է բրա, ձգծողմներ անելով իր ընկույզի.
3. Տեղադրեթ T-ծեակավորված պտուտակով ակոս հետեւի կողմում lamp հեռավորության վրա ~300mm է երկրամասի lamp հասնելու
համար օպտիմալ բաշխման բաշը.
4. Տեղադրեթ բրա է մոնտաժային մակերեսին.



Միացման հարմարանքներ՝ ուղիղ գիծ:

1. Տեղադրեք соединительную սանդղակը ակոս հետեւի կողմում lamp-ի:

2. Состыкййте լուսատու միմյանց հետ եւ կենդանություն սանդղակը պտտականեք:





Ստորոցային կապը:

1. Տեղադրեք միացման ժապավենը միացման մոդուլի ակոսում (վաճառվում է առանձին):

2. Հեռացրեք լամպի վերջի կափարիչը:

3. Տեղադրեք միացնող ժապավենը լամպի ակոսի մեջ:

4. Միացրեք լամպը և միացնող մոդուլը, ամրացրեք բարը պտտականեքով:



Լամպերը ուղիղ անկյան տակ, X-աձև, T-աձև միացնելու համար օգտագործեք SML-AC-2 միացնող LED մոդուլը:

Կապը:

Կապ lamp ցանցի ac կատարվում է օգտագործելով трехжильного ցանցային լարերը (փուլ, չեզոք և հիմնավորումը) բաժնում առնվազն 0.75 մմ² հիդրոլորների լարերը միացված է փայլուն ջահը, անհրաժեշտ է միացնել համապատասխան жилам ցանցային լարերը:

Գույն ապրել: շագանակագույն – փուլ 220V (L); կապույտ – չեզոք 220V (N); դեղին-կանաչ – պաշտպանիչ հիմնավորումը (PE).

6. ՓՈԽԱՂՐՈՒՄՆ ՈՒ ԴԱՅԴԱՆՈՒՄԸ

Փոխադրում եւ պահպանում ապրանքներ պետք է իրականացվի փաթեթավորման արտադրողի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի է մինտա 50-ից գումարած 45 °C պահպանման նախագգուշական մեխանիկական վնասվածքների և ազդեցության մթնոլորտային տեղումների եղանակ: Արգելվում է պահելու lamp փողոցի ու ներսի բարձր խոնավության:

7. ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Հատուկ իրացման պահանջները չի հաստատվել:

8. ԴԵՆ

Ապրանքը պետք է վերամշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

9. ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ԵՐԱՆՎԵՐԸ



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! ԲՈՒՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱԴԱՇ ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԵՐ, ԴԵՏԶ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵՆ, ԵՐԲ ՕՒԿՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՆՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ!

Աղյուսակ 3

Երազ չի աշխատում	- ստուգեք ցանցային լարման 230V - համոզվեք, որ ամբողջականությունը բոլոր լարերը և նրանց մեկուսացմանը - համոզվեք, որ ամբողջականությունը բոլոր միացություններին
------------------	---

Եթե այս միջոցները Ձեզ չի օգնել, վերացնել անսարքությունները փնտրեք որակյալ մասնագետներին:

10. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Տեղեկություններ ապրանքի բերված են աղյուսակ 3-ում:

Արտադրանքի անվանումը՝	Լամպը լախատեված չէ կենցաղային օգտագործման համար
Մոդել՝	SML-2
Ապրանքանիշ՝	տես աղյուսակ 1
Արտադրանքի տեսակը	Շարժումի ցուցիչով
Ապրանքանիշ՝	ԷՌԱ
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Սպառողների հետ աշխատանքի ծառայություն	121467, Ռուսաստան, ք.Մոսկվա, ա/ա (а/я) 43:
Համապատասխանությունը նորմատիվային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է «Ցածրավոլտ սարքավորման անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 004/2011, «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» ՄՄ ՏԿ 020/2011 պահանջներին: "Էլեկտրատեխնիկայի Եվ ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքում վտանգավոր նյութերի կիրառման սահմանափակման մասին" ՄՄ ՏԿ 037/2016
Արտադրման ամսաթիվը	Ժամկետը գրված է
արտադրության Տարեթիվը	Նշված է փաթեթավորման


11. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 11.1. շահագործման երաշխիքային ժամկետը կազմում է 36 ամիս վաճառքի օրվանից, պահպանելով շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցույցում.
- 11.2. Արտադրանքը ենթակա չէ երաշխավորված սպասարկման դեպքում:
- առկայության մեխանիկական վնասվածքների կրողում;
 - խախտման շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցույցում.

11.3. Փոխարինում իսկանական կարգի էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի իրականացվում է վաճառքի կետում առկայության դեպքում հոյմ կտրոնի և կոռեկտ ցված երաշխիքային կտրոնի:

Մոդել իրեր	Տեղը վաճառքի	Ամսաթիվը վաճառքի	Կնիքը խանութի եւ ստորագրությունը վաճառողի





www.eraworld.ru