



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Температурный режим монтажа	-25...+45 °C*
Температурный режим использования	-40...+40 °C
Степень защиты	IP 67
Материал кабеля	Медный провод резина (каучук) 3,3-7 мм
Применение	уличное, не бытовое
Климатическое исполнение	УХЛ1

*Возможность монтажа при температуре -20...0 °C только при условии использования технического фена.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД ULED



* изображения носят информативный характер, характеристики каждого изделия изучите в описании

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку светодиодной продукции ULED! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Обращаем внимание, что продукция ULED не является бытовой, не предназначена для использования в домашнем быту. Продукция ULED предназначена для решения полного спектра профессиональных задач уличного назначения.

Описание и назначение

Аксессуары для подключения, соединения, разветвления гирлянд т.м. ULED. Разъем для подключения не универсальный, подходит только для гирлянд т.м. ULED. Выполнены из тех же материалов, что и основное изделие гирлянд. Технические характеристики: кабель резина, сечение 2*1,00 мм², медные жилы, маркировка кабеля заводская HR05RN-F.

Артикул	Размер, см	Назначение
ULED-DL-D13-CC-1M-W-1M	100	Кабель подключения светодиодного шнура дюоралайта ULED-DL-D13-CC-1M-W-1M (длина: 1 м, 220V, до 100 м, провод белый/черный, резиновый кабель, сечение 2x1.0mm ²)
ULED-SL-DL-D13-10CM	20	Коннектор-переходник ULED-SL-DL-D13-10CM (для последовательного соединения гирлянд ULED с дюоралайтом, 20 см, резина белая/черная, сечение: 2*1.0 mm ² , 2 pin папа-дюоралайт)
ULED-DL-SL-D13-10CM	20	Коннектор-переходник ULED-DL-SL-D13-10CM (для последовательного соединения дюоралайта с гирляндой ULED, 20 см, резина белая/черная, сечение: 2*1.0 mm ² , дюоралайт- 2 pin мама)
ULED-SL-LG-2M	200	Коннектор ULED-SL-LG-2M (удлинитель для стринг-лайта, бахромы, дождей, 2pin, 2 м, белый/черный резиновый кабель, сечение 2x1.0 mm ²)
ULED-SL-LG-5M	500	Коннектор ULED-SL-LG-5M (удлинитель для стринг-лайта, бахромы, дождей, 2pin, 5 м, белый/черный резиновый кабель, сечение 2x1.0 mm ²)
ULED-SL-SP-1-3	15	Коннектор-сплиттер ULED-SL-SP-1-3 (разветвитель 2 pin 1-3, белый/черный резиновый кабель, сечение 2x1.0 mm ²)
ULED-SL-MC2/20...	10-200	Коннектор-шина ULED-SL-MC2/20 (2pin, 10-200 см, от 3 до 20 шт Т-коннекторов, белый/черный резиновый кабель, сечение 2x1.0 mm ²)
ULED-CC-24V-0,2M	20	Коннектор для подключения светодиодной гирлянды ULED-CC-24V-0,2M 24V (стринг-лайт, бахрома, дождь), 1000 LEDs, черный/белый резиновый кабель, сечение 2x1.0mm ² , 20 см
ULED-CC-1M	100	Кабель подключения светодиодной гирлянды ULED-CC-1M (стринг-лайт, бахрома, дождь), 220V, 1000 LEDs, провод черный/белый резиновый кабель, сечение 2x1.0mm ²)
ULED-DL-D13-IC	10	Переходник для соединения дюоралайта D13 мм, 2W, прямой (соединяет две части светодиодного шнура дюоралайта) ULED-DL-D13-IC
ULED-DL-D13-TC	10	Переходник для дюоралайта 13 мм, 2W, T – образный (соединяет/развивает три части светодиодного шнура дюоралайта) ULED-DL-D13-TC
ULED-DL-D13-XC	10	Переходник для дюоралайта 13 мм, 2W, X – образный (соединяет/развивает четыре части светодиодного шнура дюоралайта) ULED-DL-D13-XC
ULED-DL-D13-LC	10	Переходник для дюоралайта 13 мм, 2W, L – образный (соединяет две части светодиодного шнура дюоралайта) ULED-DL-D13-LC
ULED-SL-LG-10M	1000	Переходник-удлинитель ULED-SL-LG-10M (удлинитель для стринг-лайта, бахромы, дождей, 2pin, 10 м, белый/черный резиновый кабель, сечение 2x1.0 mm ²)
ULED-SL-SP-1-2	20	Переходник-разветвитель (сплиттер) ULED-SL-SP-1-2 (разветвитель 2 pin 1-2, белый/черный резиновый кабель, сечение 2x1.0 mm ²)
) ULED-SL-SP-1-5	20	Переходник-разветвитель (сплиттер) ULED-SL-SP-1-5 (разветвитель 2 pin 1-5, белый/черный резиновый кабель, сечение 2x1.0 mm ²)

Меры безопасности и правила эксплуатации

- Для корректной работы гирлянды соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:
- Накануне монтажа необходимо хранить в теплом помещении при температуре выше 10 °C в течение 4 часов.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте гирлянду электрически с гирляндой другого производителя.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не рекомендуется использовать гирлянды с напряжением более 36 В на живых деревьях.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °C.

Утилизация

- Содержит в составе малоопасные и умеренно опасными вещества, вредные для экологии (каучук, источники света). Класс опасности IV. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Обращаем Ваше внимание, что компания ULED постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артинул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Республики Беларусь.

Торговая марка/ Изготовитель: «ULED» / Dongguan Ever-Young Technology Co., Ltd
Адрес изготовителя: No.1066 Meijing Middle Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, Китай.
Импортер: ООО «Айти Диистрибуция» 223053, Минский район, Боровлянский с/с,
103/3-7, помещение №7-35, район д. Дроздово, +375291035991
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

