

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**СЕРИИ SCANDY****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1 Светильники светодиодные серии SCANDY предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии SCANDY предназначены для общего освещения общественных, бытовых, жилых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Отличительной особенностью светильника серии SCANDY является возможность настройки яркости света, цветовой температуры (от холодного до теплого), а так же функция «ночник». Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время. Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Шурупы – 4 шт.
3. Дюбели – 4 шт.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
6. Пульт дистанционного управления (д/у) – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	Диаметр изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
SCANDY SIMPLE-95RCW 95Вт	400	50	1,5
SCANDY SIMPLE-95RCB 95Вт	400	50	1,5
SCANDY SIMPLE-125RCW 125Вт	400	50	1,6
SCANDY SIMPLE-125RCB 125Вт	400	50	1,6
SCANDY SIMPLE-125RGB-RCW 125Вт	400	50	1,6
SCANDY SIMPLE-125RGB-RCB 125Вт	400	50	1,6

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии SCANDY	
Электротехнические характеристики		
Потребляемая мощность	95 Вт	125 Вт
Световой поток	7600 лм	10000 лм
Индекс цветопередачи	Ra > 80	
Цветовая температура*	3000K-6500K	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%	
Частота	50 Гц	
Потребляемый ток	460 mA	610 mA
Козэффициент мощности cos φ	>0,9	
Козэффициент пульсации	< 5%	
Технические характеристики		
Угол рассеяния	120°	
Тип светодиодов	SMD	
Материал корпуса светильника	Металл	
Материал рассеивателя	Пластик	
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C/+40°C	
Степень защиты	IP40	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Класс защиты от поражения эл. током	1	
Класс энергоэффeктивности	A+	
Срок службы	30 000 ч	
Гарантия	2 года	

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


5.1 Светильники светодиодные серии SCANDY предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).


5.3 Монтаж светильника:

- отключите напряжение сети;
- распакуйте светильник;
- извлеките рассеиватель;
- присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника;
- установите светильник на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей;
- установите рассеиватель.


Рис. 1 Установка рассеивателя



1. Слегка согните
рассеиватель.



2. Аккуратно вставьте
рассеиватель внутрь
корпуса.



3. Отпустите рассеиватель,
он распрямится
и встанет на место.

6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

6.1 Управление режимами работы светильника осуществляется входящим в комплект поставки пультом д/у.

6.2 Питание пульта д/у осуществляется двумя элементами питания AAA (в комплект не входят).

6.3 Для моделей с RGB-подсветкой переключение осуществляется нажатием на кнопку RGB.

Рис. 2 Управление светильником



Рис. 3 Управление светильником с RGB



7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	SCANDY SIMPLE-95RCW 95Вт	SCANDY SIMPLE-95RCB 95Вт
Вес ящика	4,9 кг	4,9 кг
Объем ящика	0,0423 м³	0,0423 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062105	4690612062112
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062102	14690612062119
Код товара	200.1218	200.1219
Наименование продукта	SCANDY SIMPLE-125RCW 125Вт	SCANDY SIMPLE-125RCB 125Вт
Вес ящика	5,2 кг	5,2 кг
Объем ящика	0,0423 м³	0,0423 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062129	4690612062136
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062126	14690612062133
Код товара	200.1220	200.1221
Наименование продукта	SCANDY SIMPLE-125RGB-RCW 125Вт	SCANDY SIMPLE-125RGB-RCB 125Вт
Вес ящика	5,2 кг	5,2 кг
Объем ящика	0,0423 м³	0,0423 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062266	4690612062273
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062263	14690612062270
Код товара	200.1234	200.1235

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямое подключение к электрической сети без ЭПРА;
- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

8.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.

8.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

- 8.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 8.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 9.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 9.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 9.4 Дата производства указана на изделии.
- 9.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Примоский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай
Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyen Town, Bao'an District, Shenzhen, China

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	