

## Выключатель настенный скрытой установки «Маргарита» TM UNIVersal

Артикулы: M0021, M0121, M0025, M0125, M0023, M0123

Соответствует ТР ТС 004/2011

### 1. Назначение и область применения

Предназначены для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В, номинальной частоты 50 Гц электрических установок при внутренней установке в помещениях.

### 2. Технические характеристики

Тип зажимов	Винтовой
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	10 А
Макс. нагрузка	3 500 Вт
Материал деталей контактных групп	латунь
Материал корпуса	АБС-пластик
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы	5 000 циклов («вкл.–откл.»)

### 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Выключатель в сборе – 1 шт
- Индивидуальная упаковка – 1 шт
- Паспорт – 1 экз.

### 4. Требования безопасности

4.1 Выключатели TM UNIVersal удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP20.

4.2 Подключение выключателя к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж выключателя должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать выключатель необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ! Выключатель с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!**

### 5. Условия эксплуатации

В помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

### 6. Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь выключатель из упаковки

6.2 Снять клавиши выключателя путем легкого отжатия шлицевой (плоской) отверткой боковой стенки клавиши.

6.3 Подсоединить провода, поместив защищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты.

6.4 Прикрепить корпус изделия к стене двумя шурупами.

6.5 Установить крышку и закрутить винт.

## **7. Условия транспортирования, хранения и утилизации**

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованного выключателя от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать изделие как бытовые отходы.

## **8. Гарантийные обязательства**

8.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателя – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, срок службы – 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Сохраняйте паспорт и чек на выключатель в течение гарантийного срока эксплуатации.

<b>Гарантийный талон:</b>			
<b>ВНИМАНИЕ!</b> Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

**Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке**

**Производитель:** Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

**Импортер:** ООО «Электрик Дом Строй», 114054, Россия, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.7, пом. III, ком.39, оф.1

**Изготовлено по заказу:** ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5