

- Направленный свет. Светодиод 3 Ватт, макс. световой поток 200 лм, дальность света до 195 метров. Режимы 100%, 50%.
- Яркий COB светодиод для заливного света. Максимальный световой поток 170 лм. Режимы 100%, 50%.
- Встроенное зарядное устройство с разъемом micro-USB. Фонарь можно заряжать от любого источника питания USB. Во время зарядки горит красный светодиод. При полном заряде загорается зеленый.
- Встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7В 2400 мАч.
- Материал корпуса: ABS-пластик.



### Включение/ выключение и переключение режимов

Для включения фонаря в поисковом режиме нажмите на кнопку. Повторное нажатие переключит фонарь по схеме: 100% → 50% → выкл.

Для включения фонаря в режиме кемпинга нажмите и удерживайте кнопку. Повторное нажатие переключит фонарь по схеме: 100% → 50% → выкл.

### Зарядка аккумулятора

В фонаре используется встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7 В 2400 мАч.

Подключите фонарь к блоку питания с разъемом USB. Для зарядки можно использовать любой блок питания, оптимальным будет 5В 1А.

Светодиод на фонаре загорится красным цветом, показывая, что идет процесс зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе цвет поменяется на зеленый. Время зарядки составит 3 – 4 часа.

