

LIITOKALA LII-402

Описание товара

Это интеллектуальное, недорогое зарядное устройство высокого класса с регулируемым уровнем заряда. Позволяет заряжать практически все виды цилиндрических аккумуляторов, а также может использоваться в качестве Power Bank.

Характеристики зарядного устройства LiitoKala Lii-402

DC вход: 5V/2.0A

Ток заряда: 500mA для 4х аккумуляторов, 700mA для 3х, 1000mA для 2х и 2000mA для одного аккумулятора только в правом канале.

Выходное напряжение Ni-MH/Cd 1.2V: 1.42-1.55V; Li-Ion 3.8V: 4.35V; Li-Ion 3.7V: 4.2V; Li-Fe 3.2V: 3.65V.

Поддерживаемые аккумуляторы Ni-MH, NiCd: AA, AAA, C.

Поддерживаемые аккумуляторы Li-ion, LiFePO4: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440.

Ток в режиме ожидания: <15mA.

USB выход: 5V — 1A, Micro USB вход.

Размер: 112мм (Длина) x 90мм (Ширина) x 30мм (Высота)

Вес: 112гр.

Гарантийный талон

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Продавец: _____

Сервисное обслуживание:

ООО «ВестЛинк»

УНП 691467481

г. Минск

ул. Мельникайте дом 9 пом 5Н комн1

Тел. 8(017) 2630980

ГАРАНТИЙ 6 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ



ООО ВестЛинк
mwestlink@gmail.com

LIITOKALA

*НАДЕЖНО!
КАЧЕСТВЕННО!*

Зарядное устройство LiitoKala Lii-402



Импортер в Республику Беларусь
ООО «ВестЛинк»

Инструкция

Возможности

Четыре независимых канала.

Четыре варианта зарядного тока: 500mA / 700mA/ 1000mA/ 2000mA.

Автоматически определяет аккумуляторы NiMH и Li-ion. Для аккумуляторов LiFePO4 и 3.85V Li-ion необходимо выбрать режим вручную.

Заряжает аккумуляторы Ni-MH, NiCd: AA, AAA, C. Li-ion, LiFePO4: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440.

Имеет LED-индикаторы, отображающие процесс заряда 25%-50%-75%-100% и тип аккумулятора (1.2 Ni-MH, 3.2V Li-Fe, 3.7V Li-ion, 3.85V Li-ion).

После полного заряда аккумуляторов заряд прекращается автоматически.

Режим **CHARGE** с выбором тока заряда.

Режим **Power Bank** для зарядки мобильных устройств со стандартным выходом USB 5V/1A. Для питания используется один литиевый аккумулятор, использование NiMH аккумуляторов в этом режиме невозможно.

Активация полностью разряженных аккумуляторов.

Имеет защиту от короткого замыкания, перезаряда и перегрева аккумуляторов, неправильной установки.

Обнаружение неисправных аккумуляторов.

Функции защиты от чрезмерного разряда аккумулятора в режиме Power Bank.

Режимы LiitoKala Lii-402

Режим CHARGE

Поместите аккумуляторы, устройство автоматически в течение 5 секунд определит тип аккумулятора Ni-MH или Li-ion и начнет его заряд. Если светодиод обозначенный "3.7V" мигает, коротким нажатием кнопки "MODE" уточните тип аккумулятора Li-ion, LiFePO4 или Li-ion 4,35V. Короткое нажатие "MODE" в процессе самого заряда покажет тип аккумулятора, который вы выбрали. По мере увеличения заряда индикаторы мигают (25%-50%-75%-100%). При полном заряде индикаторы мигать перестанут. Нажимая и удерживая кнопку "MODE" в течение 3х секунд можно выбрать ток заряда 2000mA для 1 аккумулятора только в правом слоте, 1000mA для 2 аккумуляторов, 700mA для 3 аккумуляторов, 500mA для 4 аккумуляторов.

Режим Power Bank

Зарядное устройство LiitoKala Lii-402 может использоваться как портативный аккумулятор для заряда различных устройств, благодаря наличию USB выхода 5V-1A. Если зарядное устройство подключено к блоку питания, выход USB не работает. Для питания используется только один литиевый аккумулятор, установленный в правый отсек со знаком «for USB output», использование NiMH аккумуляторов в этом режиме невозможно. Процесс разряда Li-ion аккумулятора показан на индикаторе. По достижению напряжения 3,3V устройство отключится автоматически, благодаря функции защиты от чрезмерного разряда аккумулятора.

Предупреждение

Это зарядное устройство предназначено только для цилиндрических Li-ion (3.7V, 3.8V), LiFePO4 и NiMH/NiCd аккумуляторов. Перед началом эксплуатации данного зарядного устройства внимательно прочтите инструкцию. Не превышайте зарядные токи, рекомендованные для аккумуляторов. Рекомендованный блок питания 5V/2A.

Небольшой нагрев зарядного устройства в процессе заряда это нормально.

Не забывайте выключать блок питания из розетки питающей сети и извлекать аккумуляторы из зарядного устройства, если вы им не пользуетесь.

Не допускайте детей к устройству.

Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

Для использования только внутри помещений.

Комплект поставки

Зарядное устройство LiitoKala Lii-402.

Кабель USB.

Инструкция.