

## Инструкция пользователя

### Кнопка выхода Arsenal AR-Button-ML

#### Назначение:

Кнопка предназначена для работы в системах СКУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет круговую подсветку кнопки.  
Подключение кнопки осуществляется с помощью Подключение PIN – разъема.



#### Характеристики:

Материал корпуса	Цинковый сплав
Коммутируемое напряжение/ток	Не более 36В/3А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые, нормально-замкнутые (NO/NC)
Габаритные размеры	83x32x25 мм
Рабочая температура	-20...+55 град.С

#### Комплект поставки:

1. Кнопка – 1 шт.
2. Инструкция пользователя – 1 шт.

#### Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт на несколько оборотов, до снятия лицевой части кнопки. Закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода к контактам. Установите лицевую часть и заверните фиксирующий винт.

#### Подключение:

Красный	+12В DC
Черный	GND
Желтый	NO (нормально-открытый)
Зеленый	COM (общий)
Синий	NC (нормально-закрытый)

Импортер: ООО «АрсеналВидео»  
220070 Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2  
[www.arsenalvideo.by](http://www.arsenalvideo.by), [info@arsenalvideo.by](mailto:info@arsenalvideo.by)

#### Производитель:

ЭйВиЭс Технолоджи Лтд.  
Китай, Гонконг, Коулун, район Цим Ша Цуй,  
шоссе Остин 29, 11/Ф, офис 1102  
[avs.technology.limited@gmail.com](mailto:avs.technology.limited@gmail.com)