

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 499 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru.

Сертификация

Светодиодные прожекторы ULF-Q511 Volpe изготовлены в соответствии с IEC 60598 и соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования».

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 499 182-51-05.

Изготовитель

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
MADE IN CHINA. СДЕЛАНО В КИТАЕ.
www.uniel.ru, www.uniel.shop,
www.volpe.ru, www.volpe.hu

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 423 273-27-18.
По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 499 182-51-05 или на сайт www.volpe.ru



Изделие		Номер серии LP231120
Место продажи		Дата изготовления 11 2020
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Прожектор светодиодный с микроволновым датчиком движения и датчиком освещенности ULF-Q514



Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного прожектора. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Общие сведения

Продукция Volpe выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение: светодиодный прожектор применяется для освещения и архитектурной подсветки фасадов зданий.

Основные параметры и характеристики

Светодиодный прожектор Volpe выполнен в герметичном корпусе из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Прожектор Volpe устойчив к вибрациям и нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям

напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНАТ ламп. Не требует перерывов в работе. Не требует обслуживания и замены ламп за весь срок эксплуатации. Не содержит вредных веществ. Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли IP65. Прожектор рассчитан на работу в сети переменного тока с напряжением 220–240 В номинальной частотой 50 Гц. Запрещается использовать прожектор в цепях с тиристорными регуляторами напряжения.

Характеристики датчика движения и освещенности.

Время срабатывания: 2 сек.
Время свечения: 30 сек.
Порог освещенности срабатывания: 5 люкс.
Дальность действия: 5 м.
Угол детектирования: 360°
Датчик не экранируется.
Излучение с плотностью мощности < 0,1 мВт/см².

МОДЕЛЬ	Мощность, Вт	Средней световой поток, лм	Цветовая температура	Цвет свечения	Ра	Угол свет. потока	Размеры прожектора, мм	Климатическое исполнение	Класс энергоэффективности
ULF-Q514 330W/6500K SENSOR IP65 220-240V BLACK	30	2550	6500K	дневной	80	120	35x140x104	У1	A



Правила и условия безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности


1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного прожектора, должны производиться только при отключенном питании электросети.
2. Монтаж и подключение светодиодного прожектора должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
3. Не допускается эксплуатация светодиодных светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
4. Эксплуатация прожектора без защитного заземления не допускается.
5. Прожектор не требует замены ламп за весь срок эксплуатации. Рекомендуется осматривать светильник на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химические активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса прожектора.

Правила и условия монтажа.

Подготовка к работе

1. Выбрать место для установки с учетом требований освещенности объекта.

2. Прожектор закрепить к поверхности с помощью кронштейна на саморезы.
3. Монтаж производится согласно Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключение прожектора к сети переменного тока 220 В с помощью трех проводов сетевого кабеля: провод коричневый — L (фаза), синий — N (нейтраль), желто-зеленый — E (заземление). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети имеющий время срабатывания 0,1 с.
4. При подключении светодиодного прожектора к питающей сети применяются клеммные соединители, герметичные монтажные коробки.
5. Регулировка направления свечения прожектора осуществляется с помощью поворотного кронштейна.
6. Допускается монтаж на материалы из нормально воспламеняемых материалов. К нормально воспламеняемым материалам относят такие строительные материалы как дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
7. При размещении внутри помещения с металлической крышей и стенами (например, ангаре) размещать светильник на расстоянии не менее 150 см до нагревающейся поверхности. Температурный режим должен быть соблюден в течение всего срока эксплуатации, в том числе в летний период.
8. Для тестирования работы прожектора в светлом помещении перед включением положите прожектор лицевой стороной на поверхность, чтобы сработал датчик освещенности.



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности неограничен.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя 18 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание

не осуществляется по следующим причинам:

1. Наличие механических повреждений.
2. Если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности.
3. Если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта.

4. Если дефект вызван погружением изделия в воду.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.).
6. Ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, ущерб которому по какой-либо причине связан с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 30 0000 ч.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение прожектора в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения $-40...+85^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность воздуха 10–95%.