


**Лампы светодиодные серии VISION CARE**
**1. Назначение и область применения**

- 1.1 Лампы светодиодные товарного знака IN HOME (далее - лампы) являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативные галогенным лампам, люминесцентным лампам и лампам накаливания источниками света.
- 1.2 По требованиям безопасности лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.  
 По требованиям электромагнитной совместимости лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.  
 По требованиям ограничения применения опасных веществ лампы соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.3 Лампы являются лампами с ненаправленным светоизлучением и соответствуют требованиям по энергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.
- 1.4 Лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

**2. Технические параметры**
**2.1 Технические параметры:**

- диммируемость: нет;
- диапазон рабочих температур:  $-10^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$ ;
- номинальное напряжение:  $230\text{В} \pm 10\%$ . Частота 50 Гц;
- диапазон рабочих напряжений:  $\sim 150\text{-}275\text{В}$ ;
- индекс цветопередачи Ra:  $>80$ ;
- коэффициент пульсации:  $<5\%$ ;
- угол освещения:  $220^{\circ}$ ;
- световая отдача, лм/Вт: 95;
- тип КСС: Д;
- тип рассеивателя: матовый;
- тип источника света: SMD LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время зажигания: мгновенное зажигание.


**2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.**

– Таблица 1. Технические параметры –

Модель	Серия		Описание						
LED-СВЕЧА-VC	VC		Лампа с конической колбой в форме свечи (Тип С); цоколь E14/E27						
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC	VC		Лампа с конической колбой в форме свечи на ветру (Тип СА); цоколь E14/E27						
Наименование	Номинальная мощность, Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Взвешенное энергопотребление Ес, кВт·ч/1000ч	Цветовая температура, К*	Индекс энергетической эффективности EEE	Класс ЭЭ	Коэффициент мощности, PF	Габаритные размеры, мм
Лампа СВЕЧА 4Вт	4	35	380	4	3000К; 4000К; 6500К	0,11	A+	>0,85	102x37
Лампа СВЕЧА 6Вт	6	60	570	6	3000К; 4000К; 6500К	0,12	A+	>0,5	107x37
Лампа СВЕЧА 8Вт	8	80	760	8	3000К; 4000К; 6500К	0,13	A+	>0,5	107x37
Лампа СВЕЧА 11Вт E27	11	100	1050	11	3000К; 4000К; 6500К	0,13	A+	>0,7	98x37
Лампа СВЕЧА 11Вт E14	11	100	1050	11	3000К; 4000К; 6500К	0,13	A+	>0,7	97x37
Лампа СВЕЧА 14Вт E27	14	100	1330	14	4000К; 6500К	0,14	A+	>0,7	105x38
Лампа СВЕЧА 14Вт E14	14	100	1330	14	4000К; 6500К	0,14	A+	>0,7	106x38
Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 6Вт	6	50	570	6	3000К; 4000К	0,12	A+	>0,85	131x38
Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 8Вт	8	80	760	8	3000К; 4000К	0,13	A+	>0,5	132x37
Лампа СВЕЧА НА ВЕТРУ 11Вт	11	100	1050	11	3000К; 4000К; 6500К	0,13	A+	>0,7	132x37

\* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

### 3. Монтаж и подключение

- 3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети  $230V \pm 10\%$ , частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

### 4. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
- 4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- 4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
- 4.4 Лампы ремонту не подлежат. При возникновении неисправности лампу утилизировать.

#### 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;
- разбирать лампу и включать в разобранном виде;
- длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.

- 4.6 **ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом лампы убедитесь, что номинальное напряжение, указанное в маркировке лампы, соответствует напряжению сети.

### 5. Утилизация

- 5.1 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Лампы утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

### 6. Транспортирование и хранение

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от  $-40$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 98%.
- 6.3 При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2,7 метра.

### 7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
- 7.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 7.4 Все вышесказанные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
  - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
  - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
  - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
  - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

- 7.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3  
**Поставщик в Республику Беларусь:** Частное торгово производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест», УНП 192014063. 220090, Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;

ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798, 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д.12, оф. 409, тел. +375 17 215-04-07

**Производитель:** HANGZHOU TIGER ELECTRON & ELECTRIC CO. LTD., Ханджоу Тайгер Электрон и Электрик Ко, Лтд.; NO.15 XINGFA ROAD, XINGQIAO TOWN, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU, CHINA, 15 ул. Сингфа роуд, г. Ханчжоу, Китай

