

БЛОК ПИТАНИЯ

PV-3A

Технический паспорт изделия
Гарантийный талон

Описание

Профессиональный источник питания компании ARIMIX, создан на основе высоконадежных элементов нового поколения. Уличное исполнение позволяет решить задачу питания находящихся на большом удалении от помещения 12 вольтовых потребителей, расположив блок питания рядом с ними и подключив его к линии 220 В.

Незаменим при построении охранных систем периметра с большой удаленностью оборудования от сети напряжения, а также подходит для использования с любыми системами (как уличными, так и внутренними), в следствии того, что являются самым экономичным и надежным решением для бесперебойного питания.

Основные особенности

- Широкий диапазон входного напряжения 100–240В
- Защита от перегрузок по напряжению и по току
- Защита от короткого замыкания
- Эргономичный и компактный корпус
- Блок питания способен работать в режиме 24/7 без ухудшения параметров
- Длина кабеля на входе и на выходе 0,5 м (общая длина 1 м)
- Удобные отверстия на корпусе для крепления на поверхность
- Класс влагозащиты IP68

Спецификация

Модель	PV-3A
Класс БП	12 В
Тип БП	Уличный
Входные параметры	Напряжение: 100–240 В, переменное 50/60 Гц Ток: 1 А
Выходное напряжение	12 В, постоянное
Выходной ток	3 А
Кол-во выходов	1 (провод с лужеными жилами)
Выходная мощность	36 Вт
Эффективность	>80%
Класс защиты	IP68
Метод охлаждения	Пассивный
Относительная влажность	≤ 90 RH
Рабочая температура	от -35 °С до +50 °С
Размеры (Д × Ш × Г)	95 × 40 × 25 мм

Гарантийные обязательства

ARIMIX гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте устройства. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект ARIMIX по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей, в соответствии с приведенными ниже Условиями га-

рантийного обслуживания. В случае, если приобретенное Вами изделие торговой марки "PV" будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность ARIMIX. Данная гарантия не распространяется на продукцию, идущую в комплекте с устройствами торговой марки "PV",

1. В соответствии с данной гарантией ARIMIX дает обязательства осуществить ремонт или замену изделий, на усмотрение компании, на которую распространяются условия настоящей гарантии. ARIMIX не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данными изделиями, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли,

доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также клеветнические, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным

Комплектация


- Блок питания 1 шт.
- Технический паспорт 1 шт.

Инструкция по безопасности

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием
2. Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной
3. Не подключайте оборудование, суммарное потребление которого превосходит максимальный выходной ток устройства
4. Перед установкой, а также при необходимости подключения или отключения питаемых устройств — отсоедините блок питания от сети переменного тока
5. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства

Установка и подключение

1. Внимательно осмотрите блок питания перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждения, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для замены устройства.
2. Подключите питаемые устройства к выходному разъему блока питания.
3. После завершения всех коммутационных работ (подключение питаемых устройств) разрешается подключение внешнего напряжения к блоку питания (контакты AC-IN)



1	Контакты "AC-IN"	Подключение переменного тока сети 100–240 В
2	Контакты "DC-OUT"	Подключение потребителей 12 В постоянного тока. Красный "+", Черный "–"

на нем штампом ОТК до окончания гарантийного срока, ARIMIX может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. ARIMIX может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК не читабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.

Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Первоначальное обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от ARIMIX;
4. Повреждения или модификации, в результате:
 - а. Неправильной эксплуатации, включая:
 - обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждения жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки и эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность ARIMIX.
5. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение
6. Срок службы изделия 7 лет.

- б. использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- с. использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
- д. Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися ARIMIX;
- е. Регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с ARIMIX;
- ф. Небрежного обращения;
- г. Несчастных случаев, пожаров, нападения насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.



www.arimix.ru

Произведено в Китае
Торговая марка "PV"