



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ (ПАСПОРТ) КОЛДОНУУ БОЮГЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ) ՀԱՆԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!
Данный документ распространяется на Таймер работы FITO-LINE-TIME предназначен для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. Таймер предназначен для автоматического включения и выключения светильников.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При эксплуатации таймера специальные средства защиты не требуются.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таймер применяется для автоматического включения и выключения светильников и других электрических устройств не нагревательного типа в помещениях. Изделие можно использовать с целью имитации присутствия человека в жилом помещении, освещения аквариумов, досветки рассады по графику. Управляет всей группой подключаемого оборудования в линию. Максимальная мощность подключаемого оборудования - 150 Вт.

Таймер соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Таймер работы FITO-LINETIME
Цвет	белый
Потребляемая мощность, Вт, не более	150
Напряжение питания переменного тока, В	220-240
Частота сети, Гц	50/60
Количество режимов	3
Установка программ, часов	2, 4, 8
Температура эксплуатации, °С	+1...+45
Относительная влажность, %, не более	80
Диммирование	нет
Степень защиты изделия	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок службы, часов	30000
Габаритные размеры, мм	150x200x30

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Провод для подключения 1,5 м с таймером, шт. 1
- Упаковка, комплект. 1
- Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Требования безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация устройства с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

Запрещается пользоваться устройством в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

Не используйте для чистки устройства химически активные и агрессивные чистящие средства.

Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

4.2. Подготовка к работе.

Распакуйте устройство. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и таймера.

4.3. Монтаж устройства.

не требуется

4.4. Использование

Подключите разъем таймера к светильнику. Вилку подключите в сеть

переменного тока с напряжением 220-240В с номинальной частотой 50 Гц. Нажмите на кнопку включения/выключения. Нажмите на кнопку над кнопкой включения - выключения для включения на 2 часов, кнопку над индикаторами - для включения на 4 часов. Самую верхнюю кнопку для включения на 8 часов. Подписанные светящиеся индикаторы подскажут в какой режим Вы включили светильник. Например горящий индикатор 4 Н показывает что светильник будет работать 4 часов. При стабильном времени таймер автоматически включится и выключится каждый день. Светильник будет включаться в то же самое время, в какое время был установлен таймер. Если таймер отключить, нажав на кнопку отключения питания или при аварийном отключении от сети настройки таймера не сохраняются. Таймер в этом случае находится в положении выключено.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен устройства осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен устройства осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Устройство не работает:

- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В

- проверьте правильность включения сетевого шнура.

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тип изделия Таймер
Наименование изделия Провод для подключения 1,5 м с таймером работы

Модель изделия FITO-LINETIME

Товарный знак «ЭРА»

Страна изготовитель Китай

Наименование изготовителя АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД

Адрес изготовителя КНР, 518054, Шэньчжэнь,

Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901

Информация для связи с изготовителем atl_company@163.com

Импортер Информация об импортере

указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

Соответствие нормативным документам Изделие соответствует

требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного

оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость

технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении

применения опасных веществ в изделиях электротехники и

радиоэлектроники».

