




SPECIFICATIONS

Название модели	PRO Z890-P WIFI
Поддержка процессоров	Intel® Core™ Ultra второй серии
Сокет процессора	LGA 1851
Чипсет	Intel® Z890
Слоты расширения	1x слот PCIe 5.0 x16 2x слота PCIe 4.0 x16 1x слот PCIe 4.0 x1
Дисплейный интерфейс	1 x Thunderbolt™ 4 (Type-C), Поддержка 4K@60Гц, по стандарту HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 – Требуется графический процессор
Память	4 DIMM, двухканальная DDR5
Накопители	1x слот M.2 Gen5 x4 128Гбит/с, 3x слота M.2 Gen4 x4 64Гбит/с, 4x порта SATA 6Гбит/с
Thunderbolt™ 4	1 x USB Type-C до 40Гбит/с, Поддержка зарядки до 5В/3А, 15Вт
USB порты	1x USB 20Гбит/с (1 Type-C), 2x USB 10Гбит/с (1 Type-A + 1 Type-C), 6x USB 5Гбит/с (6 Type-A) 8x USB 2.0
Сеть	Realtek® 8126 5G LAN
WiFi / BT	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. Мышь / Клавиатура
3. USB 2.0
4. 5G LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Audio разъемы
7. Кнопка Flash BIOS
8. Thunderbolt™ 4 40Гбит/с (Type-C)
9. HDMI™
10. USB 2.0
11. USB 5Гбит/с Type-A
12. USB 10Гбит/с Type-C
13. USB 10Гбит/с Type-A

FEATURES



Wi-Fi 7

Благодаря использованию нового частотного канала 320 МГц, максимальная скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 достигает 5,8 Гбит/с – в 2,4 раза выше, чем с Wi-Fi 6/6E!



Thunderbolt™ port

Thunderbolt™ 4 приносит Thunderbolt в USB-C с реальной скоростью 40 Гбит/с, поддержкой дисплеев 8K, Daisy-Chain, архитектурой многопортовых аксессуаров и совместимостью с USB 4.0.



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.