B850M GAMING PLUS WIFI6E

ВЫИГРЫВАЙТЕ ВСЕ СОСТЯЗАНИЯ







SPECIFICATIONS

Название	B850M GAMING PLUS WIFI6E
модели	
Поддержка	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 /
процессоров	8000 / 7000
Сокет	AMD AM5
процессора	
Чипсет	AMD B850
Слоты	1 x PCle 4.0 x16 слот,
расширения	2 x PCle 3.0 x1 слота
Дисплейный	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1,
интерфейс	DisplayPort 1.4 - требуется графический процессор
Поддержка	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8200+ MT/c (OC)
памяти	
Накопители	1 x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот,
	1 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот,
	4 x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	5 x USB 10Гбит/с (3 Туре-А + 2 Туре-С),
	6 x USB 5Гбит/с (6 Type-A),
	4 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 2.5Гбит/c Ethernet
WIFI / BT	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio c Audio Boost

FEATURES



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Wi-Fi 6E

Беспроводной модуль новейшего стандарта работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.



2.5G Ethernet

Контроллер 2.5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Два разъема М.2

На плате предусмотрено два разъёма М.2, один из которых поддерживает PCle 5.0, а также усиленный системой охлаждения M.2 Shield Frozr.



Технология Core Boost

Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



Технология M.2 Shield FROZR

Система охлаждения для твердотельных накопителей в разъемах М.2 предотвращает падение производительности, которое может случиться из-за перегрева.



Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



Z Antenna


Благодаря EZ Antenna установка становится предельно простой: крепления фиксируются на материнской плате без лишних движений или вращения.



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.

CONNECTIONS



- 1. Кнопка Clear CMOS
- 3. 2.5G Ethernet
- 5. Wi-Fi / Bluetooth
- 7. Кнопка Flash BIOS 9. USB 10Гбит/с (Туре-А)
- 11. USB 5Гбит/с (Туре-А)
- 2. DisplayPort 1.4
- 4. USB 10Гбит/с (Туре-А)
- 6. HD Audio разъемы
- 8. НДМІ™ 2.1 порт
- 10. USB 10Гбит/с (Туре-С)