











**MSi**\*







# **SPECIFICATIONS**

Название	PRO B850M-A WIFI
модели	
Поддержка	Поддержка десктопных процессоров AMD RyzenTM 9000
процессоров	/ 8000 / 7000
Сокет	AMD AM5
процессора	
Чипсет	AMD B850
Слоты	1 x PCle 5.0 x16 слот,
расширения	1 x PCle 4.0 x4 слот,
	1 x PCle 3.0 x1 слот
Дисплейный	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1,
интерфейс	DisplayPort 1.4 - требуется графический процессор
Поддержка	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8200+ MT/c (OC)
памяти	
Накопители	1 x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот,
	1 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот,
	4 x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	6 x USB 10Гбит/с (3 Туре-А + 3 Туре-С),
	5 x USB 5Гбит/с (5 Type-A)
	4 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 8126 5G LAN
WIFI / BT	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio c Audio Boost

### **FEATURES**

#### Wi-Fi 7



Wi-Fi 7 — это новейшее беспроводное решение, которое делает большой шаг вперёд благодаря множеству улучшений, позволяя справляться с возросшей нагрузкой на сеть и увеличивающимся количеством подключённых устройств.

#### **5G Ethernet**

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



#### EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



## **EZ PCIe Clip II**

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



#### Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



#### Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



## Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



#### Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



### Охлаждение Frozr Al

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.

# **CONNECTIONS**



- 1. Кнопка Clear CMOS
- 3. USB 10Гбит/с Туре-А
- 5. USB 5Гбит/с Туре-А
- 7. Wi-Fi / Bluetooth
- 9. Кнопка Flash BIOS
- 11. USB 10Гбит/с Туре-С
- 2. DisplayPort
- 4. USB 10Гбит/с Туре-А
- 6. 5G LAN
- 8. Audio разъемы
- 10. HDMI™
- 12. USB 5Гбит/с Туре-А