

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ И КВАДРАТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Руководство по эксплуатации

1. Назначение и применение

Светодиодный светильник торгового знака «ETP» предназначен для работы в электросетях переменного тока с напряжением ~230 В с частотой 50 Гц. Область применения светильников: внутреннее освещение общественных помещений (офисы, магазины, жилые помещения), в качестве акцентной подсветки кухонных гарнитуров, небольших витрин, шкафов и вспомогательного интерьерного освещения.

2. Технические характеристики и габаритные размеры

Параметр		Значение				
Мощность, Вт		3	6	9	12	18
Световой поток, лм		260	600	900	1200	1800
Габаритные размеры, мм	круг	ø87×25,8	ø117×25,8	ø147×25,8	ø167×25,8	ø222×25,8
	квадрат	90×90×25,8	117×117×25,8	147×147×25,8	167×167×25,8	222×222×25,8
Размеры монтажного отверстия, мм		ø70–80	ø100–110	ø125–135	ø140–160	ø195–210
Номинальное напряжение, В ~		230				
Частота, Гц		50				
Цветовая температура, К		4000				
Индекс цветопередачи, Ra		≥85				
Угол рассеивания		120°				
Коэффициент мощности		≥0.5				
Степень защиты		IP20				
Класс защиты от поражения электрическим током		II				
Срок службы, ч		30000				
Цикл переключений		>15000				
Материал корпуса		пластик				
Материал рассеивателя		поликарбонат				
Цвет		белый				
Способ монтажа		накладной/встраиваемый				

3. Требования безопасности

Подключение светодиодного светильника должно выполняться квалифицированным персоналом (электриком). Все работы по монтажу и обслуживанию светильников должны производиться только при отключенной сети питания. Монтаж светильника производят в местах, где отсутствует химически агрессивная среда, горючие и легковоспламеняющиеся предметы и поверхности. При подключении светильника к питающей сети, необходимо использовать клеммные соединения и монтажные коробки с соответствующей степенью защиты (в соответствии с местом установки). Не допускается использовать светильник с повреждением кабеля питания, его изоляции. Кабель светильника не может быть заменен; если он поврежден, то светильник должен быть утилизирован. При обнаружении повреждения корпуса, обесточить его, во избежание поражения электрическим током, произвести демонтаж, а после чего утилизировать его согласно пункту об утилизации данного руководства.

4. Подготовка к установке, установка, техническое обслуживание


При накладном монтаже используйте переходную рамку (приобретается отдельно в комплект поставки не входит). Обесточьте сетевой кабель.

Установка светильника без пластиковых ушек крепления может повредить полотно натяжного потолка при монтаже-демонтаже светильника.

Подготовьте монтажное отверстие - сделайте отверстие соответствующего диаметра(размера) на опорной поверхности (рис. 2).

Подключите сетевой кабель к светильнику.

Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги, при необходимости используйте монтажную коробку с нужной степенью защиты.



При накладном монтаже удалите пластиковые ушки с клипс крепления (рис. 3).

Установить переходную рамку для накладного монтажа на опорную поверхность с помощью шурупов или дюбель-гвоздей (рис. 4).

Подключить сетевой кабель к светильнику и вставить его в рамку (рис. 5).

Светильник готов к эксплуатации.

5. Условия транспортировки и хранения

Транспортировка светодиодных светильников допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных зажимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение светодиодных светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25° до +50°С и относительной влажности 70%.

6. Комплект поставки

Светодиодный светильник в сборе – 1 шт., упаковка – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

7. Сведения об утилизации

Светодиодные светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы светодиодного светильника: 3 года.

Срок службы светодиодов: 30000 ч.



Не диммируется



Класс защиты от поражения электрическим током



Угол рассеивания



Для использования внутри помещений

etprom.by

Гарантийный талон

Дата изготовления: « » 20 г.

Дата продажи: « » 20 г.

Подпись продавца:

Штамп магазина:

Изготовитель: SHANGHAI WELLMAX LIGHTING INDUSTRY CO., LTD, 10F, NO.26 BUILDING, NO.1000 JINHAIRoad, PUDONG, SHANGHAI, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.