

Uniel

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Инструкция по эксплуатации Светильник для светодиодной лампы GX53 торговой марки Uniel

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Обращаем Ваше внимание, что производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Продукция UNIEL соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза.



Назначение и область применения

Светильник GX53 предназначен для общего освещения жилых и общественных помещений (офисы, магазины и пр.).

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Светильник предназначен для использования с лампой GX53. Все лампы Uniel представлены в двух цветовых температурах: WW (3000К – теплый белый свет) и NW (4000К – белый свет).

Светильник имеет степень защиты IP20. Использовать исключительно для внутреннего освещения при температуре окружающей среды от –20 до +50°C и нормальной влажности.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ	НАПРЯЖЕНИЕ В	МОЩНОСТЬ Вт (макс.)	ТИП ЛАМПЫ /ЦОКОЛЯ	РАЗМЕРЫ ММ		РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ММ
					Ø	h	Ø
GX53/H2 PROM	Встраиваемый неповоротный ультратонкий	230	20	GX53	100	20	90
GX53/H4 PROM	Встраиваемый неповоротный ультратонкий	220–240	15	GX53	106	39	85
GX53/H5-M PROM	Встраиваемый поворотный ультратонкий	220–240	15	GX53	120	42	95

Диапазон рабочих температур +1...+40 °С. Материал корпуса – сталь. Вес светильника 50+–5 %.

Меры безопасности

- Всегда отключайте электропитание перед установкой светильника или заменой лампы.
- Запрещается накрывать светильник теплоизоляционными материалами.
- Минимальное расстояние от лампы до освещаемой поверхности должно быть не менее 0,5 м.
- Установка светильников, а также замена ламп должна производиться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не касайтесь работающего или не остывшего светильника.
- Перед началом замены лампы отключите питание и убедитесь, что лампа остыла.

Замена лампы в светильнике

- Перед заменой лампы отключите электропитание сети. Дождитесь, когда лампа остынет.
- Убедитесь в соответствии типа и мощности лампы техническим параметрам прибора.
- Аккуратно поверните лампу до момента выхода контактов цоколя лампы из патрона светильника, извлеките ее.
- Установите лампу в светильник, зафиксировав ее поворотным движением.

Уход

Для чистки наружной части светильника используйте влажную тряпочку.

- Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.

Установка светильника и ввод в эксплуатацию

Модель GX53/H4: 1. Прodelайте установочное отверстие в соответствии с указанным размером.

2. Соедините питающий кабель с контактами светильника:

N – синий или черный, **L** – красный или коричневый.

Провод заземления подключите к светильнику, место подключения провода заземления обозначено знаком ⊕

3. Установите светильник в установочное отверстие.

Убедитесь, что монтажные зажимы установлены правильно и светильник надежно закреплен.

4. Установите лампу в светильник, зафиксировав ее поворотным движением.

Правила и условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°C. Относительная влажность: не более 75%.

При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем 4–5 рядов по высоте.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Срок службы 5 лет.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светильник распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации; если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.); ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD/ ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД., СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИньПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗАН ПРОВИНС, 311100, КНР. СДЕЛАНО В КИТАЕ. www.uniel.ru, www.uniel.com, www.uniel.shop.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718. Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии
	Дата производства
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.