

Автомобильный инвертор 500 Ватт EG-PWC-033 подключается к напряжению в 12 вольт

EG-PWC-043

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

- Источник питания 230 вольт в Вашем автомобиле
- Практичный USB-порт для зарядки мобильных устройств



Особенности

- Источник переменного тока 220 В в Вашей машине: однорозеточный 500-ваттный инвертор
- Подходит для бытовой электроники с потреблением до 500 Ватт: ноутбуков, зарядных устройств телефонов, фотокамер, для пылесосов, электроинструментов и пр.
- Защита от перегрузок, короткого замыкания и встроенный вентилятор охлаждения обеспечивают надежное питание Вашим устройствам
- Светодиодная индикация
- Сменный плавкий предохранитель

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.038115
Вес коробки, кг	14.86
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	310x155x65 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	330x330x350 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309101479
Таможенный код	8504408490

Содержимое упаковки

Автомобильный инвертор
Кабель для подключения в прикуриватель
Кабель, типа "крокодил" для подключения к аккумулятору
Руководство пользователя

Спецификация

Входное напряжение: 11...15 V постоянного тока, подключение непосредственно к аккумулятору)
На выходе: 230VAC +/-10%, 50+/-3Гц, аппроксимированная синусоида
500 Вт номинальная мощность, достижение максимума в 1000 Вт на короткое время
USB порт: 5 В с током до 1 А
Рабочая температура: -5...+35 °С (максимальные температуры -15 + 50 °С)
Материал: алюминий и пластик
Кабель: 60 см 2.5 мм² типа крокодил
Размеры: 230 x 100 x 60 мм

Системные требования

Меры предосторожности:
Обычно автомобильный прикуриватель обеспечивает мощность до 240 Вт. Если ваше электронное устройство требует более 150Вт, убедитесь в том, что прикуриватель не перегревается. В противном случае, переключите инвертор напрямую в автомобильный аккумулятор, уделяя особое внимание полярности.

Сертификаты

