

Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушение правил транспортировки;
- 2) не соблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете .

2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия _____

Дата продажи _____ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г.Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8

Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>



Комод «Гармония»

800*458*900

Паспорт, инструкция по сборке и правила эксплуатации



Ведомость деталей и фурнитуры

ЛДСП				
№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Фальшь-панель ящика	710	120	4
2	Боковина ящика левая/правая	400	120	4/4
3	Задняя панель ящика	710	120	4
4	Фасад ящика	796	205	4
5	Стойка левая/правая	818	430	1
6	Дно	800	430	1
7	Крышка	800	458	1
ДВП				
8	Дно ящика	742	400	4
9	Фронтальная	848	396	2
Фурнитура				
№	Наименование	Кол-во	Примечание	
10	Шайба пластмассовая	28		
11	Саморез 4x30	12		
12	Гвоздь 1x16	120		
13	Евровинт 6x50	20		
14	Ключ евровинта	1		
15	Ручка-скоба бронза	4	128мм	
16	Стяжка эксцентриковая	4		
17	Шуруп 3,5x16	32		
18	Винт 4x40	8		
19	Направляющие 400 мм	4		
20	Опора	4		
21	Профиль для ДВП	1	816мм	

Сборку изделия проводить на ровной чистой поверхности.

Проверить соответствие видов и количества деталей в упаковке – описанию.

1. Согласно наклкам на стойках 5 прикрутить направляющие 19 саморезами 17 как написано в приложении.
2. В дно 6 установить опоры 20 согласно отверстий.
3. Прикрутить стойки 5 к дну 6 еврвинтами 13.
4. Прикрутить к стойкам 5 крышку 7 с помощью стяжки эксцентриковой 16.
5. Прибить двп 9 к изделию гвоздями 12 используя профиль для двп 21.
6. Собрать короб ящика из деталей 1, 2, 3 и скрутить их еврвинтами.
7. Прибить двп 8 гвоздями 12 к корпусу ящика. Выдерживайте диагональ угла.
8. Установите на ящик направляющие 19 согласно приложению.

9. Прикрутите фасад ящика 4 к корпусу ящика с помощью саморезов 11 через шайбу пластмассовую 10.
10. Также прикрутите ручку 15 винтом 18 через шайбу пластмассовую 10
11. Переместить изделие к месту эксплуатации.

