

### Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

**Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента**

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушение правил транспортировки;
- 2) не соблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

### Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете .

2. Эксплуатировать материал с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

### ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г.Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8

Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>



Паспорт, инструкция по сборке и правила эксплуатации

**Тумба под ТВ 2 «Гармония»**

**1200\*448\*250**



## Ведомость деталей и фурнитуры

### Спецификация на ЛДСП 16

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1200	447
2	Дно	1	1200	420
3	Фасад ящика	1	180	597
4	Фасад ящика	1	180	597
5	Внутренняя стойка тумбы	1	168	420
6	стойка	1	168	420
7	стойка	1	168	420
8	Задняя панель ящика	2	518	100
9	Фальшь-панель ящика	2	518	100
10	Боковина ящика левая	4	300	100

### Спецификация на ДВП ламинированная

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
11	Дно ящика	2	550	300

### Спецификация на ДВП не ламинированная

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
12	ДВП	2	198	598

### Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
13	Гвозди	68	
14	Шайба пластмассовая	4	
15	Направляющие на 300	2	шариковые
16	ключ	1	
17	Стяжка эксцентрик	6	
18	Евровинт	14	
19	опоры н-50	5	
20	Шуруп 4*30	6	
21	Саморез 3,5*16	32	
22	Ручка 128	2	

Сборку изделия проводить на ровной чистой поверхности.

Проверить соответствие видов и количества деталей в упаковке – описанию.

1. Собрать короб из деталей **2,5,6,7** используя евровинты **18**
2. В дно **2** установить опоры **19** согласно отверстий.
3. Согласно наколкам, на стойках **5 6 7** прикрутить направляющие **15** саморезами **21** как написано в приложении.
4. Прикрутить к собранной конструкции крышку **1** с помощью стяжки эксцентрик **17**.
5. Прибить дВП **12** к изделию гвоздями **13**

6. Собрать короб ящика из деталей **8,9,10** скрутить их евровинтами **18**
7. Прибить дВП **11** гвоздями **13** к корпусу ящика. Выдерживайте диагональ угла.
8. Установите на ящики направляющие **15** согласно приложению.
9. Прикрутите фасад ящика **3,4** к корпусу ящика саморезами **20**
10. Также прикрутите ручки **22**

