



Все необходимые и простые в использовании функции, струйные картриджи HP по очень низкой цене, простая настройка[3] и надежное беспроводное подключение[2].

Все необходимые и простые в использовании функции, а также струйные картриджи HP по очень низкой цене. С легкостью печатайте, сканируйте и копируйте повседневные документы, используя надежное беспроводное подключение[2]. Приложение HP Smart с простой процедурой настройки позволит быстро приступить к работе на любом устройстве[3].



Простая настройка. Простая печать.

Приложение HP Smart с простой пошаговой настройкой поможет быстро приступить к работе[1].

Простое беспроводное подключение[2]

Оцените увеличенный радиус действия, а также более быстрые и надежные соединения благодаря двухдиапазонному адаптеру Wi-Fi® с функцией самовосстановления[2].

Входящих в комплект чернил хватит для печати до 2600 черно-белых и до 1400 цветных страниц[1]

Входящих в комплект чернил хватит для печати тысяч страниц превосходного качества. Входящих в комплект чернил хватит для печати до 2600 черно-белых и до 1400 цветных страниц[1].

Особенности

Легкая настройка

Надежное подключение

Печать со смартфона стала еще проще[3]

Невероятные возможности сканирования — теперь и на вашем смартфоне[3]

Самые необходимые функции

Готовность. Настройка. Подключение.



Спецификации

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)	Передача с разрешением до 1200 x 1200 т/д
Качество цветной печати (режим наилучшего качества)	Оптимизация разрешения до 4800 x 1200 т/д при цветной печати с компьютера на специальной фотобумаге HP с разрешением на входе 1200 т/д
Скорость черно-белой печати (ISO, A4)	До 8,5 стр./мин
Скорость цветной печати (ISO)	До 5,5 стр./мин
Скорость печати	Скорость печати до 7,5 стр/мин (черно-белая) и 5,5 стр/мин (цветная)
Функции	Печать, копирование, сканирование, беспроводное подключение
Двусторонняя печать	Вручную (предоставляется поддержка драйверов)
Нагрузка (A4, в месяц)	До 1000 страниц
Нагрузка (letter, в месяц)	Up to 1000 pages
Возможности интеллектуального ПО для копира	—
Картриджи для замены	Оригинальный струйный картридж HP 47 Ink Advantage, черный (ресурс ~1500 страниц) — 6ZD21A; оригинальный струйный картридж HP 47 Ink Advantage, трехцветный (ресурс ~750 страниц) — 6ZD20A ^[4]
Подключение, стандартное	1 высокоскоростной порт USB 2.0
Сетевые возможности	Да, встроенный интерфейс Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Беспроводной	Да, встроенный интерфейс Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Мобильная печать	Apple AirPrint; Mopria Print Service; Chrome OS; приложение HP Smart
ПО в комплекте	Программное обеспечение HP для принтеров, доступно в Интернете
Совместимые операционные системы	Windows 10, 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, Chrome OS
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	20% — вторично переработанный пластик; пригодность для вторичной переработки в рамках программы HP Planet Partners
Сертификация Energy Star	Да
Экологические этикетки	Отсутствует
Стандартные функции цифровой отправки	Отсутствует
Скорость сканирования (обычный режим, Letter)	N/A
Формат файла сканирования	JPEG, TIFF, PDF, BMR, PNG
Режимы ввода при сканировании	Сканирование с передней панели
Технология сканирования	Контактный датчик изображений (CIS)
Тип сканера	Планшетный
Дисплей	Icon LCD display
Минимальный размер (Ш x Г x В)	424 x 410 x 245 мм
Минимальный размер (Ш x Г x В)	16.7 x 16.1 x 9.7 in
Вес	3,42 кг
Вес	7.55 lb
Потребляемая мощность	1 Вт (в режиме сна), 0,1 Вт (в выключенном состоянии), 0,1 Вт (автоматическое выключение) ^[2]
Блок питания	Внутренние
Комплект поставки	МФУ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4828; 2 черных картриджа HP 47; 2 трехцветных струйных картриджа HP 47; руководство по установке; справочное руководство; кабель питания [сведения об объеме и ресурсе струйных картриджей см. по адресу http://hp.com/go/learnabouteasyprint]
Гарантия производителя	Гарантия на аппаратную часть сроком один год

Рекомендуемые дисплеи, принадлежности и услуги

Нет самых рекомендуемых дисплеев, принадлежностей и услуг

Примечания к рассылке

[1] Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[2] Беспроводное подключение поддерживается только в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подробнее можно узнать на сайте <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®. Поддерживает диапазоны как 5 ГГц, так и 2,4 ГГц с использованием до 12 каналов по сравнению с 3 каналами для моделей, работающих только в диапазоне 2,4 ГГц. Поддерживает диапазон 5 ГГц со скоростью до 150 Мбит/с по сравнению со скоростью до 72,2 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).

[3] Необходимо загрузить приложение HP Smart. Подробные сведения о требованиях к локальной печати можно найти на сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Некоторые функции и программы доступны только на английском языке и могут отличаться в зависимости от используемых классических и мобильных приложений. Может потребоваться подписка. Подписка доступна не во всех странах. Подробнее можно узнать на сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно). Для доступа ко всему набору функций требуется учетная запись HP. Список поддерживаемых операционных систем приведен в магазинах приложений.

Примечания к техническим характеристикам

[2] Требования к питанию зависят от страны или региона покупки принтера. Неизменяемое рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантии.

[4] Средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 или методиками тестирования HP для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее можно узнать на сайте <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

<http://www.hp.com/ru>

© HP Development Company, L.P., 2021. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

