

Два режима работы.

Направленный свет - **100 лм.**

Рассеянный свет COB - **110 лм.**

Встроенный **литий-ионный аккумуля-**
лятор: 1500 мАч.

Индикатор процесса зарядки.

Аккумуляторный светодиодный фонарь предназначен для использования в быту при необходимости портативного освещения. Фонарь заряжается от выхода USB 5 В. Предпочтительный ток зарядки 1 А. Для зарядки можно использовать любое устройство с выходом USB. Время полной зарядки зависит от источника питания и степени разряда аккумулятора. В процессе заряда горит красный индикаторный светодиод. При полном заряде загорится зеленый светодиод.

Источник света:	светодиоды
Материал корпуса:	пластик ABS
Цвет свечения:	нейтральный белый
Световой поток:	указан на упаковке
Степень защиты:	IP20
Тип аккумулятора:	литий-ионный
Емкость аккумулятора:	1500 мАч
Напряжение и ток заряда:	5 В , 1 А
Температура эксплуатации:	от +5 до +40°C

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для включения фонаря используйте кнопочный выключатель, расположенный на корпусе. Первое нажатие включает направленный свет. Второе включает рассеянный свет COB. Третье выключает фонарь.

При заметном снижении яркости света поставьте фонарь на зарядку. Не допускайте глубокого разряда аккумулятора. Запрещено хранение фонаря с разряженным аккумулятором, это ведет к выходу аккумулятора из строя.

Для зарядки подключите разъем кабеля (входит в комплект) микро USB к разъему на корпусе фонаря. Разъем кабеля USB к источнику питания.

USB-кабель в комплекте

Материал корпуса: пластик.

Напряжение питания: **5 В.**

