

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
С ФУНКЦИЕЙ УМНОЙ ЗАРЯДКИ

ОСОБЕННОСТИ

-  USB порты с функцией умной зарядки
-  Огнестойкость до 750 °С
-  Кнопка с посеребренными контактами
-  Медные токопроводящие контакты
-  Автоматическая регулировка силы тока
-  Защита от грозы, резких скачков и помех

ВНИМАНИЕ!
Правила и условия безопасной эксплуатации. Ограничения в использовании.

- Не опускать устройство в воду и не подвергать воздействию огня;
- Не использовать устройство при наличии механических и прочих повреждений;
- Не давать нагрузку выше максимальной мощности;
- Запрещается самостоятельно производить ремонт устройства (ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей, могут осуществляться только при отключенном сетевом питании!);
- Не подключать один сетевой фильтр в другой;
- Не накрывать устройство во время работы;
- Розетки считаются не под напряжением только при выдернутой вилке сетевого шнура.

Изготовитель, импортер/уполномоченная импортером организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению.

Модель	CL-3631B	CL-4432W	CL-6403B
Кол-во розеток	3	4	6
Кол-во USB-портов (USB 2.0)	6 (5 В / 2.1 А)	4 (5 В / 2.1 А)	4 (5 В / 2.1 А)
Номинальное напряжение, В	220 В	220 В	220 В
Максимальное напряжение, В	250 В	250 В	250 В
Номинальный ток, А	10	10	10
Номинальная мощность, Вт	2200	2200	2200
Максимальная мощность, Вт	2500	2500	2500
Максимальная мощность USB-портов, Вт	17 Вт (5 В / макс. 3.4 А)	17 Вт (5 В / макс. 3.4 А)	17 Вт (5 В / макс. 3.4 А)
Максимальный ток импульсной помехи, А	6000	6000	6000
Максимальная рассеиваемая энергия помехи, Дж	190	190	190
Длина сетевого шнура, м	1.6	2	2
Материал корпуса	Пластик (поликарбонат)	Пластик (поликарбонат)	Пластик (поликарбонат)
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Заземляющий контакт	Да	Да	Да
Выключатель	Кнопка вкл./выкл.	Кнопка вкл./выкл.	Кнопка вкл./выкл.
Температура эксплуатации	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Относительная влажность	Не более 85%	Не более 85%	Не более 85%
Размеры продукции	138 × 90 × 43 мм	290 × 52 × 41 мм	220 × 108 × 39 мм

СЕРТИФИКАЦИЯ

Устройство соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Сделано в Китае

Изготовитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19 Urtrend Technology Ltd, Sheung Yuet Rd., 19, Kowlong Bay, Hong Kong, PRC

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс» 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29 Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере устройства в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что устройство входит в партию B01 и был выпущен в июне 2021 г.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если вы столкнулись с некорректной работой зарядки через USB-порты, необходимо проверить, какой ток одновременно потребляют подключенные к зарядке приборы. В случае перегруза необходимо уменьшить количество заряжаемых приборов. В случае сохранения некорректной работы не разбирайте устройство, обратитесь к квалифицированному мастеру. По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

ГАРАНТИЯ

- 1. Срок гарантии — 1 год.
Срок службы — 5 лет.
- 2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- 3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена
Штамп магазина и подпись продавца

Дата производства: 11/2021