


Светодиодные светильники типа **LED ДПО 3017**

Народные

Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Светодиодные светильники типа LED ДПО 3017 Народные (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.2. Область применения светильников:

- общее освещение помещений;
- местное освещение функциональных жилых зон (кухни, коридоры, жилые комнаты), общественных и административных помещений (магазины, офисы).

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.


Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0329-0147 SQ0329-0148	SQ0329-0149 SQ0329-0150
Потребляемая мощность, Вт	18	36
Диапазон рабочих напряжений, В	165–265	
Частота, Гц	50	
Входной ток, мА	150	300
Световой поток, лм	1800	3600
Коэффициент мощности	0,95	
Цветовая температура, К	4000, 6500	
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	
Коэффициент пульсации	<1%	
Угол рассеивания	120°	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Диапазон рабочих температур, °С	от –20 до +45	
Кривые силы света, тип D		

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0329-0147 SQ0329-0148	SQ0329-0149 SQ0329-0150
Степень защиты	IP20	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Высоковольтное испытание пробой изоляции	ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011(п.10.2.2)	
Материал корпуса	металл + пластик	
Материал рассеивателя	матовый призматический поликарбонат	
Сечение подключаемых проводов, мм ²	0,5	
Срок службы, ч	30 000	
Гарантия, лет	2	

2.2. Габаритные и установочные размеры светильников приведены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры, мм

Чертеж	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм		
		A	B	C
	18	585	120	46
	36	1185		

2.3. В связи с постоянным совершенствованием технологий, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

светильника без уведомления, не ухудшая его потребительских характеристик.

3. Комплектация

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка (термоусадочная пленка + индивидуальный стикер) – 1 шт.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимание! Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

4.1. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230 В и наличии защитного устройства (УЗО и автоматический выключатель).

4.2. Не устанавливайте светильник вблизи источников тепла, легковоспламеняемых предметов, а также в плохо вентилируемых нишах.

4.3. Все работы по монтажу светильника необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

4.4. Сечение провода должно соответствовать расчетному значению сечения для максимального выходного тока источника питания.

4.5. Светильники со степенью защиты IP20 используются только внутри помещений. Попадание влаги на токоведущие части не допускается.

4.6. Время непрерывной работы светильника не должно превышать 12 часов в сутки.

4.7. В случае обнаружения признаков неисправности светильника, отключите его от сети и обратитесь к специалисту.

4.8. В случае повреждения рассеивателя, замените его до начала эксплуатации светильника.

4.9. При обнаружении нарушения целостности светильника, разрушении корпуса или драйвера, незамедлительно отключите светильник от сети и демонтируйте его.


4.10. Светильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у

них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании светильника лицом, ответствен-


ным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры со светильником.

5. Инструкция по монтажу


5.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке перед началом монтажа:




1. Убедитесь, что питание отключено.




2. Снимите боковые заглушки с помощью плоской отвертки.




3. Установите светильник на монтажную поверхность с помощью саморезов (в комплект не входят).



4. Подключите светильник к электрической сети ~230 В с помощью клеммной колодки (входит в комплект).



5. При необходимости соедините несколько светильников в линию, используя параллельное подключение.



6. Включите питание.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильник не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и не имеет в составе драгоценных

материалов, поэтому подлежит утилизации после окончания срока службы обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях

с естественной вентиляцией при температуре от -20 до $+50$ °С.

7.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности светильник необходимо выдержать при температуре от $+20$ до $+25$ °С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, серти-

фикатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесенных несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьми», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

RU Паспорт

- 1. наименование продукции, тип (серия), модель:** Светодиодные светильники типа LED ДПО 3017 Народные.
- 2. Область применения:** в промышленности / в быту.
- 3. Основные технические характеристики и параметры:** 18, 36 Вт; ~165-265 В; 50 Гц; УХЛ4; от -20 до +45 °С; IP20.
- 4. Правила и условия монтажа:** В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** Не бросать, не погружать в воду.
- 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** Обращаться по месту приобретения.
- 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 2 года.
- 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Компани, Лтд. адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.
Телефон: +86(577)88982822
Импортеры:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.
- 9. Свидетельство о приёмке:**
Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- 10. Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- 1. Өнім атауы, типі, үлгісі:** Светодиодные светильники типа LED ДПО 3017 Народные.
- 2. Қолдану саласы:** өнеркәсіпте / тұрмыста.
- 3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:** 18, 36 Вт; ~165-265 В; 50 Гц; УХЛ4; от -20 до +45 °С; IP20.
- 4. Монтаж ережелері мен шарттары:** Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес оранында сақталсын, жабық көлікте тасымалданын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді
- 5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:** лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- 6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:** Сатып алған жерге жолығыңыз.
- 7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жылдан кем емес.
Кепілдік мерзімі 2 жыл.
- 8. Өндірушінің (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
«ТДМ» ЖШҚ тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Компани, Лтд. Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синьи ғимараты, А1501 оф.
Телефон: +86(577)88982822
Импорттаушылар:
1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.
- 9. Қабылдау туралы куәлік:** Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- 10. Жиынтықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

AM Անձնագիր

- 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը:** Светодиодные светильники типа LED ДПО 3017 Народные:
- 2. Կիրառման բնագավառ.**
արդյունաբերությունում / կենցաղում:
- 3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.** 18, 36 Вт; ~165-265 В; 50 Гц; УХЛ4; от -20 до +45 °С; IP20:
- 4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահանություն:
- 5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** չենտեղ, ջրի մեջ չընկնել:
- 6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- 7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը / տարին, ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:
- 8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարանում «TDM» ՍՊԸ-ի պատկերով և վերահսկողության ներքո. Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Հասցե. Չինաստան, քաղաք Վենչժուո, փողոց Շիֆու, շենջ Սինյի, գրասենյակ Ա1501: Հեռ. +86(577)88982822
Ներմուծողներ.
1. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «TDM Логистика», հասցեով: РF, քաղաքը Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.
- 9. Վկայական ընդունման մասին.**
Արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջների համապատասխան և համարվել է պիտակի շահագործման համար:
- 10. Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք:
 - անձնագիր:
 - փաթեթավորում:

KG Паспорт

- 1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:** Светодиодные светильники типа LED ДПО 3017 Народные.
- 2. Колдонуу тармагы:** өнөр жайда / тиричиликте.
- 3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:** 18, 36 Вт; ~165-265 В; 50 Гц; УХЛ4; от -20 до +45 °С; IP20.
- 4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- 5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:** ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- 6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- 7. Өнүмдүн даярдалган айы/ жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес. Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.
- 8. Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
«TDM» ЖЧК буйрутмасы боюнча жана кеземелдөөсү логистика заводдо өндүрүлгөн: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңсе А1501. Телефон: +86(577)88982822
Импорттоочулар:
1. Жоопкерчилиги чектелген коом «TDM Логистика», дарек: РF, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.
- 9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
Өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп белгиленген.
- 10. Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.