


Светильники садово-парковые серии **НТУ 03**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

**1. Назначение и область применения**

1.1. Светильники садово-парковые серии НТУ 03 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются торшерными и устанавливаются на опору диаметром 60 мм.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Тип патрона	E27

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Диаметр, мм	Масса, кг
Светильник НТУ 03- 60-162 шар d=160 мм IP54 (дымчатый ПММА, основание плоское ПК, E27) TDM	SQ0330-0630	40	160	0,22

Наименование	Артикул	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Диаметр, мм	Масса, кг
Светильник НТУ 03- 60-202 шар d=200 мм IP54 (дымчатый ПММА, основание плоское ПК, E27) TDM	SQ0330-0631	60	200	0,28
Светильник НТУ 03- 60-252 шар d=250 мм IP54 (дымчатый ПММА, основание плоское ПК, E27) TDM	SQ0330-0632	75	250	0,45
Светильник НТУ 03-100-302 шар d=300 мм IP54 (дымчатый ПММА, основание плоское ПК 145, E27) TDM	SQ0330-0633	100	300	0,6
Светильник НТУ 03-100-402 шар d=400 мм IP54 (дымчатый ПММА, основание плоское ПК 145, E27) TDM	SQ0330-0634		400	1

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Рассеиватель – 1 шт.
- Корпус светильника – 1 шт.
- Патрон керамический E27 – 1 шт.

- Крепеж (винт-гайка) – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение сетевых проводов должно

осуществляться непосредственно к патрону. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Через отверстие во вводном сальнике завести сетевые провода в корпус светильника и присоединить их к контактным зажимам патрона.

5.3. Установить патрон в корпус с помощью защелки.

5.4. Установить корпус на опору, кронштейн (труба диаметром 60 мм). В пазы на корпусе

вставить винт-гайку (в комплекте поставки) и закрепить корпус на опоре винтом.

5.5. Возможна установка светильника на плоскую поверхность, для этого в основании корпуса есть установочные отверстия для винтов или саморезов.

5.6. Ввернуть лампу. Установить плафон. (Лампа в комплект поставки не входит).

5.7. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым

видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В

окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и

по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом свя-

занные с изделием;

- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник НТУ _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ 27.40.39.111-021-19229449-2020 и признан годным к эксплуатации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» ООО «ТДМ».

Адрес: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, г. Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- 1. Наименование продукции, тип (серии), модель:**
Светильники садово-парковые серии HTY 03.
- 2. Область применения:** в быту.
- 3. Основные технические характеристики и параметры:**
230 В; 50 Гц; Y1; E27; 40-100 Вт.
- 4. Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в жидкость.
- 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обратиться по месту приобретения.
- 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «___» _____ 20___ г.
Срок службы 10 лет.
Гарантийный срок 2 года.
- 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» ООО «ТДМ»
Адрес: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревада, г. Ревада, ул. Комбинатская, здание 3/2
Телефон: +74957273214
- 9. Свидетельство о приеме:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- 10. Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- 1. Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Светильники садово-парковые серии HTY 03.
- 2. Қолдану салысы:** тұрмыста.
- 3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
230 В; 50 Гц; Y1; E27; 40-100 Вт.
- 4. Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірісшінің техникалық құжаттамасына сәйкес орындыра сақталған, жабық қалыпта тасымалданған, арнайы пайдалану ақпараты талап етілмейді.
- 5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- 6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолыңызды.
- 7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 2 жыл.
- 8. Өндірісшінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, алармен байланысу ақпараты:**
Ресейде «ТДМ» ЖШҚ зауытында «TDM ELECTRIC» тауар белгісінің құқық иеленушісін бақылауымен өндірілген.
Мекен-жайы: 623280, Ресей, Свердлов облысы, Ревада қалалық ауданы, Ревада қаласы, Комбинатская көшесі, ғимарат 3/2
Байланыс телефоны: +74957273214
- 9. Қабылдау туралы куәлігі:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өзіміз мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- 10. Жынтықтықсыз:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамақ.

AM Անվանաթիվ

- 1. Արտադրողի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Светильники садово-парковые серии HTY 03.
- 2. Կիրառման բնագավառը, նկարագրը.**
- 3. Դիմական տեխնիկական բնութագրերի ու պարամետրերը.**
230 В; 50 Гц; Y1; E27; 40-100 Вт.
- 4. Ինտալյացիայի կանոնները ու պայմանները.**
Վերականգնողական արտադրողի տեխնիկական ցուցանագրերի պահել (փաթեթի մեջ, տեղադրելի փակ օրամատարով մեջ, քի պահակներում) հաստատված պայմաններում:
- 5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոնների ու պայմանների.**
Չմտնել, չոք մեջ ընկնելը:
- 6. Տեղեւորություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրողի անասրտըրկուսին հայտնաբերելու դեպքում.**
Դիմել ձեռնարկման տեղը:
- 7. Գնադատության մասինը, երաշխիքային ժամկետը.**
Գնադատության մասինը՝ 10 տարով:
Երաշխիքային մասինը՝ 2 տարով:

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

- 8. Արտադրողի (իվարդրված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեւորություններ տրամեցնելու կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրողն է Ռուսաստանի «TDM ELECTRIC» արտադրողական կազմակերպության ներքին գրասենյակը:
Հասցե: 623280, Ռուսաստան, Ավերդրվածի մարզ, Ռուսա քաղաքային շրջան, Ռուսա քաղաք, Կոմինատսկայա կողմը, շենք 3/2
Ֆոնայնու. +7 (495) 7693214
- 9. Կիրառման բնութագրերի մասին.**
TDM ELECTRIC արտադրողի արտադրանքի արտադրողն է և ընդունվել է որոշոր տեխնիկական մասնագետների, գնատեսիկ չափորոշիչների պարտադրյալ պահանջներին համապատասխան և համարվել է պահանջի շահագործման անվտանգ:
- 10. Կոմպլեկտավորություն.**
 - Անվանաթիվ:
 - Անվանագրք:
 - Փաթեթավորում:

KG Паспорт

- 1. Өнүмдүрүн аты, татуу, түрү, модель:**
Светильники садово-парковые серии HTY 03.
- 2. Колдонуу тармагы:** турмушта.
- 3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
230 В; 50 Гц; Y1; E27; 40-100 Вт.
- 4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүсүнүн техникалык кужаттамасына сәйкес орындыра сақталган, жабык үнаада ташуу керек, өзгөчө утиллзациясы болмак, тангакта сактоо керек, жабык үнаада ташуу керек, өзгөчө утиллзациясы талап кыбайт.
- 5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыртыгууга болбойт, сууга татырма болбойт.
- 6. Өнүмдө бузукутук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- 7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.
- 8. Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
«ТДМ» ЖШК ишканна Россияда «ТДМ Электрикс» товардык белгисинин үкүк ээсинин контролдоу астында өндүрүлгөн.
Адрес: 623280, Россия, Свердлов район, Ревада шаардык белгисин, Ревада шаары, Комбинатская көчөсү, имарат 3/2
Фонданы. +74957273214
- 9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC сауда белгисинен өнүм мамлекеттик үлгүөндө миддеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкмөткө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- 10. Комплекти:**
 - Бұым.
 - Паспорт.
 - Тангак.

GE Հանձնարգ

- 1. Քրօւղըրդի անվանումը, տեսակը, մոդելը:**
Светильники садово-парковые серии HTY 03.
- 2. Կիրառման բնագավառը:** տնային.
- 3. Դիմական տեխնիկական բնութագրերի և պարամետրերի:**
230 В; 50 Гц; Y1; E27; 40-100 Вт.
- 4. Ինտալյացիայի կանոնները և պայմանները:**
Վերականգնողական արտադրողի տեխնիկական ցուցանագրերի պահել (փաթեթի մեջ, տեղադրելի փակ օրամատարով մեջ, քի պահակներում) հաստատված պայմաններում:
- 5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոնների և պայմանների:**
Չմտնել, չոք մեջ ընկնելը:
- 6. Գնադատության մասինը, երաշխիքային ժամկետը:**
Գնադատության մասինը՝ 10 տարով:
Երաշխիքային մասինը՝ 2 տարով:
- 7. Կապակցություն:**
Տեղեւորություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրողի անասրտըրկուսին հայտնաբերելու դեպքում:
- 8. Գնադատության մասինը, երաշխիքային ժամկետը:**
Գնադատության մասինը՝ 10 տարով:
Երաշխիքային մասինը՝ 2 տարով:
- 9. Կապակցություն:**
Տեղեւորություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրողի անասրտըրկուսին հայտնաբերելու դեպքում:
- 10. Կապակցություն:**
 - Բնութագր:
 - Անվանագրք:
 - Փաթեթավորում:

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

