

## настройка приложения SMART LIFE

Робот-пылесос

SR-500

<u>\_!</u>

Внимание! Для совершенствования продукции производитель оставляет за собой право на обновление приложения и программного обеспечения (ПО). После обновления интерфейс приложения Smart Life может измениться, поэтому всегда обращайтесь к актуальной версии.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Загрузка и установка приложения Smart Life.

Отсканируйте QR-код для загрузки и установки данного приложения.

Либо для загрузки на Android скачайте приложение Smart Life из Google Play, для загрузки на iOS – из App Store.



2. Войти/Зарегистрироваться. Откройте приложение, войдите в систему, если у Вас есть учетная запись Smart Life. Если нет, откройте приложение, введите адрес электронной почты, установите пароль, нажмите кнопку для подтверждения введенных данных. Введите код, чтобы завершить регистрацию, затем войдите в приложение.

	< Войти	< Регистрация
	Россия	Россия
	Введите свой аккаунт	E-mail
	Пароль	Я согласен с Политика конфиденциальности Пользовательское Соглашение и Политика конфиденциальности несовершеннолетних
	Я согласен с Политика конфиденциальности Пользовательское Соглашение и Политика конфиденциальности несовершеннолетних	Получить проверочный код
	Вход	
Вход с использованием существующей учетной записи	Забыли пароль	
Создать новую учетную запись		
Попробуйте сейчас		

3. Прежде всего подключите прибор к Wi-Fi. Сделать это можно, нажав и удерживая в течение 3-5 секунд одновременно кнопки ⓓ и Ü на роботе-пылесосе. Прозвучит голосовое сообщение «Начинаю настройку подключения» и индикатор ≈ начнет быстро мигать. 4. Добавьте устройство в приложение Smart Life.



5. Выберите Wi-Fi сеть, введите название Вашей сети и пароль. Убедитесь, что пароль введен правильно, с учетом регистра. Выбирайте сеть 2,4G, сеть 5G не поддерживается. При выборе 5G-сети или введении неправильного пароля соединение оборвется. Подтвердите, что индикатор мигает быстро.

	Сброс устройства	Сброс устройства
Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль. Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала учтановите его на 2,4 ГГц, Общие рекомендации по настройке маршрутизатора * Vi-Fi - Sohz	• •	• •
♥ Wi-Fi - 2.4Ghz # ♥ ①   ♥ Название Wi-Fi	Включите устройство и убедитесь, что индикатор быстро мигает. Внимании: процесс сопряжении необходимо выполнить в течении 3 минут после сброса устройства.	Включите устройство и убедитесь, что ичдикатор быстро мигает. Внимание: процесс сопряжения необходимо выполнить в течении 3 минут после сброса устройства.
Вручную введите ими Wi-Fi или включите разрешение на получние информации о местонахождении, чтобы автоматически получить сведение о биликайших уктройствах Wi-Fi Разрешение на отхрытие		Х Проверьте состояние светового индикатора:
🛆 Пароль	Убедитесь, что индикатор мигает	Режим АР Режим ЕХ
Далее	Сброс устройства шаг за шагом	



6. После успешного подключения устройство появится на домашней странице приложения Smart Life. Подтвердите завершение подключения.



**7.** Нажмите на устройство, чтобы войти на страницу настроек. Здесь Вы сможете управлять прибором дистанционно, настраивать уборку, строить карту, использовать камеру и многое другое.

## Если теряется соединение, попробуйте:

- ▲ снять робот-пылесос с зарядной станции и перезагрузить его нажатием на переключатель питания **I/O** на корпусе прибора;
- ▲ перейти на страницу настроек Wi-Fi смартфона;
- ▲ переподключиться к Wi-Fi роутеру;
- ▲ вернуться в приложение и продолжить ожидание соединения;
- ▲ следовать указаниям данной инструкции, чтобы найти причину и повторить попытку соединения;
- ▲ обратиться в отдел заботы о клиентах GARLYN.