TDM ELECTRIC

tdme.ru

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Скачайте бесплатно

Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные **Т**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные серии Т торговой марки TDM ELECTRIC (далее – оповещатели) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2. В оповещателях в качестве источника света используются светодиоды.

1.3. Оповещатели предназначены для работы в сети (в зависимости от модели): постоянного тока 12 В и 24 В, переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Оповещатели по способу установки являются подвесными.

1.5. Оповещатели изготовлены согласно ТУ 4372-001-03018259-2016.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Модификация				
	Т-12	Т-24	Т-220	Т-220-РИП ОП	Т-220-РИП Д
Напряжение питания постоянного тока, В	12	24	–		
Напряжение питания переменного тока, В	–		230	230	230
Номинальный ток потребления, мА	20		–		
Потребляемая мощность не более, В*А	–		6,2	3,9	3,9
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP52				
Время непрерывной работы в автономном режиме не менее, ч	–			6	
Габаритные размеры, мм	300x105x20				
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55				

2.2. Ассортимент оповещателей представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент оповещателей

Наименование	Артикул	Исполнение	Масса, кг
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-12-ОП "Выход" 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0414	односторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-24-ОП "Выход" 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0423		
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-ОП "Выход" 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0417		

Наименование	Артикул	Исполнение	Масса, кг
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-12-Д "Выход" 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0415	двусторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-24-Д "Выход" 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0424		
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-Д "Выход" 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0418		
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-12-Д "Направление к выходу" 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0416		
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-24-Д "Направление к выходу" 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0425		
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-Д "Направление к выходу" 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0419		
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-РИП-ОП "Выход" 220 В, 10ч, IP52 TDM	SQ0349-0420	односторонний	0,33
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-РИП-Д "Выход" 220 В, 6ч, IP52 TDM	SQ0349-0421	двусторонний	
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-РИП-Д "Направление к выходу" 220 В, 10ч, IP52 TDM	SQ0349-0422		

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Оповещатель – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием оповещателей, производить только при отключенной питающей сети.

5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать оповещатель и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Сетевые провода оповещателя соединить с проводом сети 12 В, 24 В или 230 В в зависимости от модификации оповещателя при помощи клеммной колодки, скрутка проводов не допустима (для моделей Т-12 и Т-24 требуется соблюдение полярности, маркировка полярности – согласно цветовому индикатору питающего провода).

5.3. Для модели Т-220-РИП перед подачей напряжения включить переключатель на нижней стороне оповещателя (при хранении и транспортировке аккумулятор должен быть отключен во избежание разрядки).

5.4. Установить оповещатель в намеченном месте с помощью потолочного кронштейна SQ0349-0501, SQ0349-0502, настенного кронштейна SQ0349-0503 или тросового подвеса SQ0349-0504 (в комплект поставки не входят).

5.5. Оповещатель готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции

продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.
6.2. Аккумулятор в составе оповещателей Т-220-РИП (SQ0349-0420, SQ0349-0421, SQ0349-0422) требует специальной утилизации.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +50 °С и относительной влажности не более 75% при 15 °С (верхнее значение относительной влажности 98% при 25 °С).

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от параметров, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.
8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1,5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.
8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).
8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.
9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо отключить продукцию от электросети и обратиться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Оповещатель Т- _____, серийный номер_____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1,5 года со дня продажи.
Срок службы 1,5 года.
Дата изготовления «_____»_____20___г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.

Штамп технического контроля изготовителя_____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи «_____»_____20___г.

Подпись продавца_____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:
Подпись покупателя_____

Поставщик ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон:+7(495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака TDM ELECTRIC на заводе ООО «СибАльянс». Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель: Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Т.

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.

4. Правила и условия монтажа, хранения, перевозки и утилизации:
В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте согласно ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не бросать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления «_____» _____ 20 _____ г.
Срок службы 1,5 года.
Гарантийный срок 1,5 года.
Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в России.
Изготовитель: ООО «СибАльянс».
Адрес: Россия, 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123.
Телефон: +7 (3812) 77-06-09.

9. Информация об обязательном подтверждении соответствия:
Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.
С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

10. Свидетельство о приёмке:
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

11. Комплектность:
- изделие,
- паспорт,
- упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі: Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Т.

2. Қолдану саласы: өнеркәсіпте / тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері: 12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.

4. Орнату, сақтау, тасымалдау және жою ережелері мен шарттары:
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес ГОСТ 23216 және ГОСТ 15150 бойынша қаптамада сақтау, жабық көлікте тасымалдау. Тұтыну қасиеттерін жоғалтқан өнімдерді сұрыпталмаған қатты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз,басқа қалдықтардан бөлек жинаңыз. Пайдаланбаған жағдайда, өнімді қайта өңдеу үшін пластмассаларды, қара және түсті металдарды өңдейтін жерге тапсырыңыз.Бұйқоршаған ортаға зиянын тигізбейді.Құрылымында адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары: лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:
Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:
Қызмет ету мерзімі 1,5 жыл.
Кепілдік мерзімі 1,5 жыл.

Жоғарыда көрсетілген мерзімдер тұтынушы қолданыстағы пайдалану құжаттамасының талаптарын орындаған жағдайда жарамды болып табылады.
Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін жабдықтың техникалық жағдайын тексеру қажет.

8. Өндіруші (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:
Ресейдегі «TDM ELECTRIC» сауда белгісінің иесінің бақылауымен өндірілген.
Өндіруші: «СибАльянс» ЖШҚ.
Мекенжайы: Ресей,644007, Омск, Октябрьская көшесі, 123.
Телефон: +7 (3812) 77-06-09.

9. Сәйкестікті міндетті түрде растау туралы ақпарат:
Өнім талаптарға сәйкес ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.
Ағымдағы рұқсат беретін құжаттармен www.tdme.ru веб-сайтында «Құжаттама» бөлімінде таныса аласыздар.

10. Қабылдау туралы куәлік:
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндірілген, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

11. Жиынтықтылық:
- бұйым,
- төлқұжат,
- орамы.

AM Անձնագիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը. Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Т.

2. Կիրառման բնագավառ. արդյունաբերությունում / կենցաղում.

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.
12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.

4. Տեղադրման, պահպանման, փոխադրման և հեռացման կանոնները ու պայմանները.
Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի համաձայն, պահեք փաթեթավորման մեջ, տեղափոխեք փակ տրանսպորտով, համաձայն ԳՕՍՏ 23216 և ԳՕՍՏ 15150։ Մի դեն նետեք սպառողական հատկություններ կորցրած արտադրանքը չտեսակավորված կոշտ կենցաղային աղբի հետ, այլ հավաքեք այլ թափոններից առանձին։ Վերամշակման համար ապրանքը տարեք մի կազմակերպություն, որը մշակում է պլաստմասսա, գունավոր և գունավոր մետաղներ, եթե այն չեք օգտագործում։ Սա կկանխի շրջակա միջավայրին հասցված վնասը։ Արտադրանքի դիզայնը չի պարունակում մարդու առողջության կամ շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր նյութեր։

5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոնները ու պայմանները.
չնեոեել, ջրի մեջ չընկղմել։

6. Տեղեկությունները միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում. Դիմել ծնեքբերման տեղը։

7. Ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.
Ծառայության ժամկետը՝ 1,5 տարուց։
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1,5 տարի։
Վերոնշյալ ժամկետները վավեր են, պայմանով, որ սպառողը համապատասխանում է ընթացիկ գործառնական փաստաթղթերի պահանջներին։
Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո անհրաժեշտ է ստուգել սարքավորումների տեխնիկական վիճակը։

8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումը ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.
Արտադրված է Ռուսաստանում TDM ELECTRIC ապրանքանիշի սեփականատիրոջ հսկողության ներքո.
Արտադրող՝ ՍՊԸ «СибАльянс»
Հասցե. Ռուսաստան, 644007, քաղաք Օմսկ, Ոկտեմբերյան փողոց, 123։
Հեռ. +7 (3812) 77-06-09

9. Համապատասխանության պարտադիր հաստատման մասին տեղեկություն.
Ապրանքը համապատասխանում է պահանջներին ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017։
Ներկայիս թույլտվության փաստաթղթերը կարող եք գտնել www.tdme.ru կայքում՝ «Փաստաթղթեր» բաժնում։

10. Վկայական ընդունման մասին.
TDM ELECTRIC ապրանքանշի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի,պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար։

11. Կոմպլեկտավորություն.
- ապրանք,
- անձնագիր,
- փաթեթավորում։

Поставщик: ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

TDM ELECTRIC

KG Паспорт

1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели: Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Т.

2. Колдонуу тармагы: өнөр жайда / тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери: 12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.

4. Орнотуу, сактоо, ташуу жана утилдештирүү эрежелери жана шарттары:
Өнүмдүүүүнүн техникалык документтеринде илайык, таңгактарда сактоо, жабык транспортто, ГОСТ 23216 жана ГОСТ 15150. Боюнча керектөө касиетин жоготкон продукцияны соруттолбогон шаардык катуу калдыктар менен бирге ыргытпаңыз, аны башка калдыктардан өзүнчө чогултуңуз.. Эгерде сиз аны колдонбосоңуз, продуктуну кайра иштетүү үчүн пластмассаларды, кара жана тустуу металлдарды кайра иштетүүчү уюмга алып барыңыз. Бул экологиялга зыян келтирүүнүн алдын алат. Продукциянын дизайны адамдын ден соолугуна же айланачейрөгө коркунучтуу заттарды камтыбайт..

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:
ыргытуга болбойт, суугa салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:
Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Жаракчулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:
Жаракчулук мөөнөтү 1,5 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 1,5 жыл.
Жогорудa көрсөтүлгөн шарттар керектөөчү колдонуудагы эксплуатациялык документтердин талаптарын аткаган шартта жаракчу болуп саналат.
Кызмат мөөнөтү аягталгандан кийин жабдуулардын техникалык абалын текшерүү керек.

8. Өндүрүүчүнүн (укуктаган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:
Заводдо буйрутма боюнча жана Россияда TDM ELECTRIC компаниясынын көзөмөлүндө өндүрүлгөн.
Өндүрүүчү: ЖЧК «СибАльянс»,
Дареги: Россия, 644007, Омск, көчөсү Октябрьская,123.
Телефон: +7 (3812) 77-06-09.

9. Шайкештикти милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө маалымат:
Өнүмдөр талаптарга жооп берет TP ТС 004/2011, TP ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.
Учурдагы уруксат берүүчү документтерди www.tdme.ru сайтынан «Документтер» бөлүмүнөн таба аласыз.

10. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:
TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик улгулөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

11. Комплекттүүлүк:
- буюм,
- паспорт,
- таңгак.

GE პასპორტი

1. პროდუქციის დასახელება,ტიპი(სერია), მოდელი:
Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Т.

2. გამოყენების სფერო: სამრეწველო / ყოველდღიური მოხმარებაში.

3. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და პარამეტრები:
12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.

4. მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის და უტილიზაციის წესები და პირობები:
მწარმოებლის ტექნიკური დოკუმენტაციის თანახმად შეინახეთ შეფუთვაში, გადაზიდეთ დახურული ტრანსპორტით ГОСТ 23216 და ГОСТ 15150-ის შესაბამისად. არ გადაყაროთ პროდუქცია, რომელმაც დაკარგა თავისი სამომხმარებლო თვისებები, დაუხარისხებელ მყარ სამრეწველო ნარჩენებთან ერთად. შეადროვეთ ის სპეც ნარჩენებისაგან დალაგ. თუ თქვენ არ იყენებთ პროდუქციას, ჩაბარეთ ის გადამუშავებისთვის ორგანიზაციამ, რომელიც ახორციელებს პლატმასის, მავი და ფერადი ლითონების გადამუშავებას, რაც დაიცავს გარემოს ზიანის მიყენებისგან. პროდუქციის კონსტრუქცია არ შეიცავს ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის საშიშ ნივთიერებებს.

5. წესები და პირობები უსაფრთხო ოპერაციისათვის (გამოყენება):
არ გადააგდოთ, არ ჩაყაროთ წყალში.

6. ინფორმაცია იმ ქმედებების შესახებ, რომლებიც უნდა მოხდეს პროდუქტის დეფექტის გამოვლენისას:
დაუკავშირდით მეძენის ადგილს.

7. წარმოების თვე / წელი, მომსახურების ვადა, საგარანტიო პერიოდი:
მომსახურების ვადა 1,5 წელი.
საგარანტიო პერიოდი 1,5 წელი.
ზემოაღნიშნული ვადები ძალაშია მომხმარებლის მიერ მოქმედი საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის დაცვის შემთხვევაში. მომსახურების ვადის გასვლის შემდეგ, უნდა მსურველდეს მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება.

8. მწარმოებლი დასახელება და ადგილმდებარეობა (უფლებამოსილი წარმომადგენელი) იმპორტიორის,ინფორმაცია მათთან დასაკავშირებლად:
შპს"შავლეგური ,,ტდმ ელექტრიკის'' სამარკო ნიშნით საავტორო უფლებების კონტროლით,
ქ.ომსკი,შპს ,,სიბალიანსი
მისამართი: ოქტიაბრსკაიას ქ.123, Omsk, 644007, რუსეთი.
ტელეფონი: +7 (3812) 77-06-09.

9. ინფორმაცია შესაბამისობის სავალდებულო დადასტურების შესახებ:
ნაწარმი შეესაბამება მოთხოვნებს TP ТС 004/2011, TP ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.
აქტუალურ სანებართვო დოკუმენტებს შეგიძლიათ გაეცნოთ საიტზე www.tdme.ru განყოფილებაში ,,დოკუმენტაცია''

10. მოიცნის სერტიფიკატი:
პროდუქცია სამარკო ნიშნით ,,ტდმ ელექტრიკა'' დამზადებულია და დამოწმებულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისობაში აუცილებელ მოთხოვნებში, მიმდინარე ტექნიკურ დოკუმენტაციასთა და აღიარებულია ვარგისიანად ექსპლუატაციისთვის.

11. კომპლექტაცია:
- ნაკეთობა,
- პასპორტი,
- შეფუთვა.

Поставщик: ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.